

Manual de utilizare pentru senzorul de prezență uman inteligent WiFi

Revizuirea produsului:

Produsul poate fi utilizat în securitate ușoară, aplicații acasă, hoteluri, ateliere, depozite și birouri etc..., Internet IOT al lucrurilor și alte domenii care trebuie să detecteze micro mișcarea umană, mișcarea și să controleze distanța de detectare.



Varianta de instalare pe perete

Varianta de instalare pe tavan

Funcția produsului

Detectare fretting Poate detecta capul înclinat, unduirea, ridicarea mâinii, micropornirea, glisarea telefonului mobil, deschiderea huiduielii și alte mișcări mici	Detectarea prezenței Poate detecta corpul uman în starea statică de a sta nemișcat, ghemuit nemișcat și nemișcat etc.
Detectarea mișcării Poate detecta mișcarea de mers, trap, alergare, întoarcere și sărituri etc.	Măsurarea distanței Funcția de măsurare a distanței țintă poate filtra cu precizie ținte în afara zonei.
Detectarea iluminării Poate detecta valoarea luminii	Interogare de jurnal Poate interoga aparatele de înregistrare ale existenței corpului uman și ale schimbării iluminării
Parametri reglabili Diferiți parametri, cum ar fi distanța de detectare, pot fi setați prin APP	Detectarea defectăunilor Informațiile de eroare ale dispozitivului pot fi auto-verificate prin intermediul aplicației

Caietul de sarcini:

Model	ATLO-MWPS1W-TUYA ATLO-MWPS1Z-TUYA ATLO-MWPS2W-TUYA ATLO-MWPS3Z-TUYA
Tensiunea de operare	DC5V 1A (versiunea de instalare laterală); 90~250V (versiunea de instalare pe tavan)
Valoarea luminii	0~3000 Lux
Raza de detecție staționară	0~600 CM
Raza de detecție în mișcare	0~1000 CM
Unghi de detectare	>90°
Comunicare	Zigbee 3.0 / 2.4G Wi-Fi opțional
Temperatura de functionare/Umiditate	-10~55℃ / 0%~95% RH

Instalați aplicația „Smart Life” sau „Tuya Smart” pe telefonul dvs. mobil



Smart Life APP



Tuya Smart APP

- 1) Puteți să scanați codul QR sau să căutați numele magazinului de aplicații sau Google Play și să îl instalați.
- 2) Introduceți înregistrare/log în interfață, introduceți numărul de telefon pentru obținerea codului de verificare pentru a înregistra un cont.

Metoda de instalare a produsului:

- 1) Versiunea de perete alimentată de 5V USB Power, versiunea de tavan alimentată de AC80~250V, după ce produsul este conectat, indicatorul luminos al senzorului va fi aprins timp de 1 secundă și va clipi lent, indicând că pornirea este reușită, apăsați și țineți apăsat butonul senzorului mai mult de 6 secunde până când indicatorul luminos luminează intermitent, intrați în procesul rețelei de distribuție și apăsați operația de pe aplicație pentru a finaliza rețeaua de distribuție, dacă produsul este versiunea de perete/tavan ZigBee, deschideți aplicația, faceți clic pe gateway și adăugați un sub-dispozitiv sub gateway, asigurați-vă că sistemul caută automat dispozitivul după ce indicatorul luminos clipește. După așteptarea timp de 1 minut, sistemul poate adăuga automat dispozitivul.
- 2) Instalarea versiunii de tavan ar trebui să rezerve găuri în tavan cu dimensiunea de 55 mm și să le instaleze pe tavan plăci de gips carton cu cleme pe ambele părți.
Instalarea versiunii de perete ar trebui să fie îndepărtarea celor două cleme metalice, lipiți banda adezivă cu două fețe pe spațiul liber din spate și lipiți-o într-o poziție adecvată.
- 3) Reglați unghiul suprafeței de detectare a radarului și aliniați-l cu zona de detectat.

