

Manual de utilizare a senzorului inteligent de prezență umană WiFi

Recenzie produs:

Produsul poate fi utilizat în securitatea luminii, aplicații casnice, hoteluri, ateliere, depozite și birouri etc., internetul lucrurilor și alte domenii care necesită detectarea micro-mișcării umane, mișcarea și controlul distanței de detectare.



Versiune de instalare pe perete



Versiune de instalare pe tavan

Funcția produsului

Detectarea fetei Poate detecta înclinarea capului, fluturarea, ridicarea mâinii, pornirea rapidă, glisarea telefonului mobil, deschiderea usii și alte mișcări mici.	Detectarea prezenței Poate detecta corpul uman în stare statică de stat nemișcat, ghemuit, așezat etc.
Detectarea mișcării Poate detecta mișcarea mersului, tropăitului, alergării, întoarcerii și săriturilor etc.	Măsurarea distanței Funcția de măsurare a distanței țintei poate filtra cu precizie țintele din afara zonei.
Detectarea iluminanței Poate detecta valoarea iluminării	Interogare jurnal Poate interoga înregistratoarele existenței corpului uman și schimbările de iluminare
Parametri reglabili Diversi parametri, cum ar fi distanța de detectare, pot fi setați prin intermediul aplicației	Detectarea defecțiunilor Informațiile despre defecțiunile dispozitivului pot fi verificate automat prin intermediul aplicației

Specificații:

Model	ATLO-MWPS1W-TUYA ATLO-MWPS1Z-TUYA ATLO-MWPS2W-TUYA ATLO-MWPS3Z-TUYA
Tensiune de funcționare	DC5V 1A (versiune cu instalare laterală); 90~250V (versiune cu instalare pe tavan)
Valoarea iluminanței	0~3000 Lux
Interval de detecție staționar	0~600 cm
Interval de detectare în mișcare	0~1000 cm
Unghi de detecție	>90°
Comunicare	Zigbee 3.0 / 2.4G Wi-Fi opțional
Temperatura de funcționare / Umiditatea	-10~55°C / 0%~95% umiditate relativă

Instalați aplicația „Smart Life” sau „Tuya Smart” pe telefonul mobil



Smart Life APP



Tuya Smart APP

- 1) Puteți scana codul QR sau căuta numele din App Store sau Google Play și îl puteți instala.
- 2) Intrați în interfața de înregistrare/autentificare, introduceți numărul de telefon pentru a obține codul de verificare pentru a înregistra un cont.

Produsul metodei de instalare:

- 1) Versiunea de perete este alimentată de la o priză USB de 5V, iar versiunea de tavan este alimentată de AC80~250V. După conectarea produsului, indicatorul luminos al senzorului se va aprinde timp de 1 secundă și va clipi lent, indicând faptul că alimentarea a fost pornită cu succes. Apăsați și mențineți apăsat butonul senzorului mai mult de 6 secunde până când indicatorul luminos clipește, intrați în procesul de rețea de distribuție și apăsați butonul de operare din aplicație pentru a finaliza rețeaua de distribuție. Dacă produsul este versiunea ZigBee de perete/tavan, deschideți... În aplicație, faceți clic pe gateway și adăugați un subdispozitiv sub gateway, asigurați-vă că sistemul caută automat dispozitivul după ce indicatorul luminos clipește. După ce așteptați 1 minut, sistemul poate adăuga automat dispozitivul.
- 2) Instalarea versiunii de tavan trebuie să rezerve găuri în tavan cu dimensiunea de 55 mm și să le instaleze pe tavan.
gips-carton cu cleme pe ambele părți.
Instalarea versiunii de perete trebuie să implice îndepărtarea celor două cleme metalice, lipirea benzii dublu adezive pe spațiul gol de pe spate și lipirea acestuia într-o poziție potrivită.
- 3) Reglați unghiul suprafeței de detectare a radarului și aliniați-o cu zona care trebuie detectată.

