

Telecomandă CCT

Nr. model: C3

Caracteristicile produsului

- Tehnologie de transmisie wireless de 2,4 GHz, transmisie rapidă, semnal stabil și anti-interferențe
- Controlați mai multe dispozitive simultan
- Reducerea intensității luminozității și a intensității CCT
- Suportă controlerul și seria produse Miboxer/Milight 2.4G
- Distanță de control 30m
- Instalare magnetică
- Pentru iluminat comercial, hotelier și rezidențial




Parametrii produsului

Nume produs:	Telecomandă CCT	Temperatura de lucru:	-10~40°C
Nr. model:	C3	Standardul EMC (EMC):	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 ETSI EN 301 489-3 V2.3.2
Tensiune de funcționare:	3V (AAA * 2 buc)		
Consum în standby:	15μA		EN 61347-2-112001+A1: 2019
Transmitere:	6dBm	Standard de securitate (LVD):	EN 61347-1: 2015+A1:2021 EN 62493:2015+A1:2022
Protocol:	Frecvență radio de 2,4 GHz	Echipament radio (ROȘU):	ETSI EN 300 400 V2.2.1
Moduleare:	GFSK	Certificare:	CE, EMC, LVD, ROȘU
Distanță de control:	30 metri		

Telecomanda

Suport telecomandă



Funcții



Funcții

Luminozitate redusă

Indicatorul este roșu



Sus și jos pentru a schimba luminizitatea

Modificare CCT

Aprindeți lumina și apăsați scurt „ON” o dată, indicatorul este culoare portocalie când modul CCT este activat




Sus și jos pentru a schimba temperatura culorii

Conectare/Deconectare

Legătură

Controlul trebuie să se conecteze la telecomandă înainte de a fi utilizat



1

stinge lumina 10 secunde și aprinde-o din nou




Legătura este nereușită dacă lumina nu clipește, vă rugăm să repetați pașii de mai sus.
(Atenție: nu se poate realiza din nou legătura dacă telecomanda a finalizat deja legătura)



2


Apăsați scurt „ON” de 3 ori în decurs de 3 secunde



3

Legătura este gata odată ce lumina clipește de 3 ori lent.

Deconectare



1

stinge lumina 10 secunde și o aprinde din nou




Deconectarea a eșuat dacă lumina nu clipește, vă rugăm să repetați pașii de mai sus.
(Atenție: nu este nevoie să deconectați dacă lumina nu a fost conectată niciodată)



2

Apăsați scurt „ON” de 5 ori în decurs de 3 secunde



3

Legătura este finalizată odată ce lumina clipește rapid de 10 ori


Instalare

1



Îndepărtați autocolantul de pe suport

2



Lipiți suportul pe perete și puneți telecomanda pe suport

Atenție:

1. Pentru a controla produsele din seria MiBoxer/Mi-Light 2.4G, vă rugăm să consultați manualul produsului pentru compatibilitate.
2. Nu utilizați în zone cu umiditate ridicată sau temperaturi ridicate, vă rugăm să scoateți bateria dacă nu îl utilizați.
frecvent și păstrați-l într-o zonă uscată sau cu electricitate statică
3. Nu utilizați în apropierea metalului sau a zonelor magnetice puternice, deoarece va afecta semnalul și va reduce distanța de control.



Fabricat în China