

Panou de reglare a intensității luminoase wireless cu 1 zonă (2,4 GHz)

Nr. model: PUSH3

Caracteristici

- Alimentat cu baterii CR2032
- Fără cablare, reglarea fără fir a întrerupătorului PUSH este ușoară
- Compatibil cu lămpile din seria MiBoxer / Mi-Light 2.4G
- Adoptă tehnologia de transmisie wireless RF 2.4G, distanță de control de 30m
- Controlează un număr nelimitat de lămpi
- Interval de reglare luminoasă 0,1%-100%



Parametrii produsului


Nume: Panou de reglare a intensității luminoase cu 1 zonă (2,4 GHz)

Nr. model:	PUSH3
Tensiune de intrare:	3V (CR2032 * 1 buc.)
Putere de transmisie:	6dBm
RF	2,4 GHz
Distanța de control:	30 de metri
Temperatura de lucru:	-10~40°C
Consum de energie în standby:	<6μA

Clasificare IP:	IP20
Standardul EMC (EMC):	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 ETSI EN 301 489-3 V2.1.1
Standard de siguranță (LVD):	EN 61347-12015+A1: 2018 EN 61347-2-11: 2001+A1:2019
Echipament radio (RED):	ETSI EN 300 440 V2.2.1
Certificare::	CE, EMC, LVD, RED


Controlul diminuării intensității luminoase

- Apăsăți scurt pentru a porni/opri lumina, apăsați lung pentru a regla luminozitatea luminii.
- Controlează un număr nelimitat de lămpi



Instalare


Instalarea bateriei



1. Îndepărtați capacul



2. Instalați bateria CR2032
(Necesită achiziție separată)




3. Închideți capacul bateriei

Instalare prin lipre




1. Îndepărtați banda din spate




2. Lipește-l pe perete

Instalare cu înșurubare




1. Îndepărtați capacul




2. Înșurubați și acoperiți


Instrucțiuni de conectare a codului



1. Stingeți lumina timp de 10 secunde
și aprindeți-o din nou



2. Apăsăți scurt butonul „PUSH” de 6
ori în decurs de 3 secunde




3. Legătura este finalizată odată
ce lumina clipește de 3 ori lent




Legătura este nereușită dacă lumina nu clipește, vă rugăm să repetați pașii de mai sus.

(Atenție: nu se poate realiza din nou conectarea dacă panoul de diminuare a intensității luminii a finalizat deja conectarea)


Instrucțiuni de deconectare a codului



Stingeți lumina timp de 10 secunde și
aprindeți-o din nou



Apăsăți scurt butonul „Deconectare”
5 ori în 3 secunde



Legătura este finalizată după ce lumina
clipește rapid de 10 ori.



Deconectarea a eșuat dacă lumina nu clipește, vă rugăm să repetați pașii de mai sus.

(Atenție: nu este nevoie să deconectați dacă panoul de reglare a intensității luminii nu a fost conectat niciodată)

Atenție

1. Vă rugăm să nu utilizați produsul într-un mediu umed sau cu temperaturi ridicate pentru o perioadă lungă de timp. Dacă nu îl utilizați pentru o perioadă lungă de timp, vă rugăm să scoateți bateria și să îl depozitați într-un mediu uscat, fără electricitate statică.
2. Nu utilizați într-un mediu cu o suprafață mare de metal sau în apropierea undelor electromagnetice puternice, altfel, distanța de control va fi serios afectată.



Made in China