

Specificații

- ****Alimentare****: Micro USB + 5V/1A
- ****Consum de energie****: 200mA
- ****Detectare gaz****: Gaz natural (CH4), GPL
- ****Mediu de lucru****:
 - Temperatură: -10-55°C
 - Umiditate: 95%RH (fără condensare)
- ****Grosimea gazului detectabil****: 0-100% LEL
- ****Setare alarmă****: 8% LEL
- ****Toleranță****: ±3%
- ****Timp de răspuns****: <30 secunde
- ****Valvă alarmă****: leșire de 12V/500mA pentru 15 secunde
- ****Durata de viață a senzorului****: 5 ani

Conținutul pachetului

- Detector de scurgeri de gaz x1
- Bandă adezivă pentru montare x1
- Ghid de utilizare x1

La prima vedere

- ****Indicator roșu de alarmă****
- ****Indicator galben de defecțiune****
- ****Indicator verde de alimentare****
- ****Ecran de afișare****
- ****Port de alimentare USB + 5V****
- ****Buton de configurare Wi-Fi/Ajustare oră/Testare/Silențiere****

Indicatori

- ****Putere****: Indicator verde
- ****Alarmă de gaz sau căldură****: Indicator roșu intermitent
- ****Defecțiune senzor****: Indicator galben intermitent
- ****Durata de viață a senzorului expirată****: Indicator galben intermitent

Ce înseamnă indicatorii

- ****Indicator verde****: Alimentare ok
- ****Indicator roșu intermitent****: Scurgere de gaz sau alarmă de căldură
- ****Indicator galben intermitent****: Defecțiune senzor
- ****Indicator galben intermitent****: Durata de viață a senzorului expirată

Smart Life

Scanați codul QR sau găsiți "Smart Life" pe Google Play/App Store pentru a descărca aplicația gratuită pentru Android sau iOS. După instalarea aplicației pe telefon, aplicația vă va ghida prin înregistrare, conectarea detectorului la internet și adăugarea detectorului.

1) Mod SmartLink (EZ)

- Atingeți "Adaugă Dispozitiv" sau "****", selectați "Security & Sensors" din "Add Manually", apoi atingeți "Gas Detector (Wi-Fi)". Alegeți rețeaua Wi-Fi locală și introduceți parola (doar rețele Wi-Fi de 2.4GHz sunt acceptate).
- Opriți detectorul. Apăsați și mențineți apăsat butonul, apoi porniți detectorul, fără a elibera până când ecranul afișează "Smart Mode, Connecting".
- Atingeți "Fast flashing", așteptați să se termine configurarea. Denumiți detectorul, apoi atingeți "Done".

2) Mod Soft AP

Schimbați în modul Soft AP dacă configurarea eșuează în modul SmartLink.

- Opriți detectorul. Apăsați și mențineți apăsat butonul, apoi porniți detectorul, fără a elibera până când ecranul afișează "Smart Mode, Connecting". Apăsați din nou butonul și ecranul va afișa "AP Mode, Connecting".
- Atingeți pictograma din dreapta sus în aplicație pentru a selecta "AP Mode", apoi atingeți "Slow flashing".
- Atingeți "Confirm > Go to Connect", apoi alegeți hotspot-ul Wi-Fi numit "Smartlife-XXXX" din lista de Wi-Fi. Reveniți la aplicație pentru a aștepta finalizarea configurării Wi-Fi.