

Manual de Utilizare "Redresor auto inteligent 300AH, 12V/24V, 220W, 12A/9A"

SKU3753

Ce este produsul / la ce se foloseste

Redresor inteligent pentru incarcarea si intretinerea bateriilor plumb-acid 12V/24V, pana la 300Ah, pentru vehicule compatibile. Detecteaza automat tensiunea, regleaza incarcarea si afiseaza pe LCD parametrii principali. Pulse Repair poate ajuta bateriile descarcate functionale, dar nu repara defecte interne.

Punerea in functiune

1. Asezati redresorul pe o suprafata stabila, uscata si bine ventilata, cu fantele de racire libere.
2. Verificati ca bateria sa fie reincarcabila, plumb-acid, de 12V sau 24V si compatibila cu incarcarea conventionala.
3. Cu redresorul neconectat la reseaua AC, verificati cablurile, clestii si bornele bateriei; nu folositi componente deteriorate.
4. Conectati clestele rosu la borna pozitiva (+) a bateriei.
5. Conectati clestele negru la borna negativa (-) a bateriei, evitand atingerea dintre clesti.
6. Conectati stecherul EU la o priza compatibila; redresorul va detecta automat tensiunea de 12V sau 24V.
7. Selectati modul potrivit bateriei. Folositi Repair/Maintenance numai pentru baterii plumb-acid compatibile si sub supraveghere.
8. Urmariti valorile afisate pe LCD si verificati periodic temperatura bateriei si a redresorului.
9. La finalul incarcarii, deconectati mai intai redresorul de la reseaua AC.
10. Indepartati clestele negru (-), apoi clestele rosu (+), si depozitati produsul intr-un loc uscat.

Tensiuni / alimentare / conditii de utilizare

Alimentare: 110-250V AC. Putere declarata: 220W. Curent maxim de iesire: pana la 12A la 12V si pana la 9A la 24V. Detectare automata 12V/24V; stecher EU; racire activa cu ventilator. Frecventa retelei nu este indicata in datele de produs disponibile: utilizati aparatul numai daca valorile de pe eticheta produsului corespund retelei locale. Utilizati numai in spatii uscate si ventilate, conform specificatiilor bateriei.

Avertismente de siguranta

Nu utilizati pentru baterii cu litiu, baterii nereincarcabile sau baterii cu alta tensiune decat cea acceptata. Nu utilizati pe baterii crapate, umflate, cu scurgeri sau deteriorari vizibile. Evitati apa, ploaia, umezeala, flacarile, scanteile si sursele de caldura; bateriile plumb-acid pot degaja gaze inflamabile. Nu acoperiti fantele de ventilatie si nu asezati produsul direct pe baterie.

Nu demontati si nu modificati redresorul. Nu utilizati daca stecherul, cablurile sau clestii sunt deteriorati. Deconectati alimentarea AC inainte de montarea sau indepartarea clestilor. Nu atingeti simultan clestii si nu inversati polaritatea. Modul Repair/Maintenance necesita supraveghere, mai ales la baterii foarte descarcate sau la temperaturi scazute. Nu lasati produsul la indemana copiilor si a persoanelor care nu cunosc modul de utilizare.

Protectii integrate

Protectie la polaritate inversa, scurtcircuit, supratensiune, supracurent, supraincalzire si tensiune scazuta. Aceste protectii nu inlocuiesc respectarea instructiunilor si verificarea compatibilitatii bateriei.

Date importator/producator (nume + adresa)

Neoallbet SRL (Techstar); Sediul social birouri: loc. Bragadiru, judetul Ilfov, Str. Curcubeului, Nr. 9C, Vila 1, Parter Cam. 1-3, 5, 8 si Etaj Cam 1-5, ZIP: 077025

Declaratie UE de conformitate

Declaratia UE de conformitate este disponibila la adresa:

https://c.cdnmp.net/806760432/custom/prod/declaratie_conformitate_4496.pdf