

PUNJAČ  
STARTER

6-12-24V

# DIAG-STARTIUM 60-24

Ref. 026520

Ref. 025592 

**GYS**  
INVEST IN THE FUTURE

**DIAG-STARTIUM 60-24 je 3 u 1 napredni sistem održavanja baterija koji pruža sve što je potrebno za modernu radionicu.**

## CHARGE

6V  
12V  
24V

20-900 Ah  
20-900 Ah  
20-525 Ah

## START

6V  
12V  
24V

-  
300 A  
280 A



**Punite sve vrste baterija:** Odaberite krivu punjenja za tip baterije - tekućina, gel, AGM - ili ako to nije poznato odaberite univerzalni način rada koji će osigurati sigurnu promjenu za bilo koju od ovih vrsta baterija.

**Napunite do 100% sigurno:** Napredni višestepeni punjač će se napuniti do 100% i ne zahtijeva nadzor niti vađenje baterije iz vozila. Na kraju punjenja punjač ulazi u float mod kako bi održao bateriju na 100%.

**inteligentno:** Ovaj uređaj trajno analizira stanje baterije i automatski prilagođava izlazni napon. Napon i procenat napunjenosti prikazani su u realnom vremenu na digitalnom ekranu.

**Zaštita elektronike u vozilu:** Nema potrebe da odvajate akumulator od vozila. Nema opasnosti od varnica, nema napona na stezaljkama kada nisu spojene na bateriju.

**Duboko pražnjenje:** DIAG-STARTIUM može puniti ispražnjene baterije do 1V. To nije moguće ako je baterija oštećena.

**TIMER :** Funkcija koja omogućava sigurno punjenje pri punjenju duboko ispražnjenih baterija (< 1V).

**SOS OPORAVAK:** Omogućava obnavljanje sulfatnih baterija.

**Automatski start:** Starter velike snage sa naprednom zaštitom za elektroniku vozila. Automatski će početi slati struju u akumulator kada se aktivira funkcija pokretanja automobila. Daljinski upravljač više nije potreban.

**Pametan početak:** DIAG-STARTIUM će automatski otkriti oštećene ili loše sulfatne baterije. U tom slučaju neće isporučivati struju kako bi zaštitio elektroniku vozila.

**Podrška za baterije (samo 12V):** DIAG-STARTIUM 60-24 pruža podršku do 60A tokom dijagnostičkog rada. Odaberite funkciju DIAG+ da biste podesili napon (opseg 12-15V) da zadovolji zahtjeve proizvođača.



**IWUoU**

Isporučeno sa:  
• 2.3m kablovi  
• Izolirane stezaljke



## DODATNE KARAKTERISTIKE

- ➕ Automatsko ponovno pokretanje prema zadanim postavkama na posljednje korištene postavke. Funkcija testiranja alternatora za pomoć pri pronalaženju kvarova.
- ➕ Kodovi grešaka prikazani na digitalnom ekranu za jednostavno rešavanje problema.

**CE - EN 60335-2-29**

|  | <b>I1</b> |  |  | MIN. MAX.<br>Ah |  | I<br>60335-2-29<br>A | A<br>1v/c | A<br>0v/c |  | IP |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 50/60 Hz                                                                            |           |                                                                                     |                                                                                     |                 |                                                                                     |                      |           |           |                                                                                       |    |                                                                                       |                                                                                       |
| 230V                                                                                | 16A       | 2000W                                                                               | 6V                                                                                  | 20-900Ah        | 4+Start                                                                             | 5-15-30-60           | -         | -         | 200A                                                                                  | 21 | 475x520x900                                                                           | 34                                                                                    |
|                                                                                     |           |                                                                                     | 12V                                                                                 | 20-900Ah        | 4+Start                                                                             | 5-15-30-60           | 300       | 430       |                                                                                       |    |                                                                                       |                                                                                       |
|                                                                                     |           |                                                                                     | 24V                                                                                 | 20-525Ah        | 4+Start                                                                             | 5-10-20-35           | 280       | 410       |                                                                                       |    |                                                                                       |                                                                                       |

MADE IN FRANCUSKA

[www.gys.fr](http://www.gys.fr)