

Victron Energy Orion DC-DC konvertori, neizolovani

UPUTSTVO ZA UPOTREBU



1. Izaberite hladno, suvo i dobro provetreno mesto.
2. Najpre povežite „minus“ kablove sa minus priključkom Orion-a.
Napomena: loš spoj minus priključka može dovesti do prenapona na izlazu.
3. Povežite preostale kablove.
4. **Opcioni daljinski ON/OFF:** zamenite žičani mostić na zelenom konektoru prekidačem (prekidana struja je manja od 100 mA), ili uklonite žičani mostić i povežite desni priključak zelenog konektora na napajanje od 24 V preko prekidača (to, na primer, može biti prekidač za pokretanje/zaustavljanje motora).
5. **Podesivi izlazni napon:**
Izlazni napon može se podesiti između 10 V i 15 V okretanjem potenciometra (koristite ravni odvijač br. 01 – 3,5 mm × 0,75 mm).

Fabrička vrednost je **13,2 V**. Kada nema opterećenja, napon može biti nešto viši.

Prilikom podešavanja izlaznog napona uvek priključite malo opterećenje. Ako se napon podesi bez opterećenja, izlazni napon će biti niži kada se priključi opterećenje.

Okretanjem **suprotno od kazaljke na satu** smanjuje se napon.

Okretanjem **u smeru kazaljke na satu** povećava se napon.

6. **Orion je sada spreman za upotrebu.**