

POWER PACK 1300 este o stație de alimentare portabilă care combină o baterie litiu-ion (LiFePO₄) și un convertor Pure Sine Wave (PSW) în scopul reîncărcării sau alimentării tuturor tipurilor de dispozitive electronice (1000 W în curent continuu, 2000 W curent de vârf). El restituie o tensiune continuă de 12 V și o alimentare la 230 Vac. Capacitatea sa mare de stocare îi conferă autonomia necesară pentru a menține majoritatea aparatelor electrice încărcate sau în funcțiune, în orice fel de situație. Este, de asemenea, un booster (amplificator) pentru vehiculele de 12 V.

UN GENERATOR DE ENERGIE PORTABIL CU APLICAȚII MULTIPLE

POWER PACK 1300 poate fi utilizat în toate locațiile care necesită o sursă independentă de energie electrică:

- Pe amplasamente îndepărtate, departe de orice instalație electrică.
- Într-o excursie: camping, vehicule de agrement, ambarcațiuni de agrement și pescuit, bricolaj, activități în aer liber.

Puterea și autonomia sa sunt deosebit de apreciate pe șantierele de construcții pentru alimentarea și reîncărcarea uneltelor electrice portabile, a lămpilor și a altor accesorii pentru profesioniștii în deplasare, cât și pentru artizani.



O CONECTIVITATE AVANSATĂ ȘI SECURIZATĂ

- Aparatul POWER PACK 1300 are conectori multipli, oferind o soluție pentru încărcarea și utilizarea unei game largi de dispozitive electronice:

Ieșire tip priză 12 V



Ieșire 12 V - 10 A (x2)



Ieșire dublă USB Tip C (x2)



Ieșire USB pentru încărcare rapidă
5V - 3 A / 9V - 2 A / 12V - 1.5 A
Triplă ieșire USB simplă
5V - 3.1 A (2.4 A max per ieșire)



Priză triplă AC 230 V / 50 Hz / 500 W



- Poate fi reîncărcat în 3 moduri : Încărcător de 230 V - Încărcător auto prin intrarea de 12 V DC - panouri solare (1 sau 2 panouri identice de 100 W max.), pentru a menține generatorul gata de utilizare în orice situație.
- Este protejat împotriva scurtcircuitului, supracurentului, supratensiunii, subtensiunii, supraîncălzirii și supraîncălzirii.

UN BOOSTER PENTRU VEHIKULE DE 12 V

POWER PACK 1300 are o opțiune „Booster” pentru a porni în câteva secunde vehiculele cu baterii de 12 V ce sunt descărcate (lichid, gel, AGM, Start&Stop) (curent de pornire : 500 A).

START	12 V BENZINĂ & MOTORINĂ
	

ERGONOMIE CONCEPUTĂ PENTRU TEREN

- Stație compactă cu mâner robust, transportabilă în orice locație.
- Echipat cu un LED cu 5 moduri de iluminare (scăzut-mediu-mare, SOS, Flash).
- Afișaj LCD care oferă informații despre :
 - starea de încărcare a bateriei interne
 - intrările și ieșirile utilizate
 - posibile disfuncționalități



Indicatori de sarcină



Livrat împreună cu accesorii



Unitate de încărcare 230 V + cablu de rețea




Cablu inteligent de pornire

Opțiunea

Panou solar
079410

monocristalin
Calitatea ETFE
18V - 100 W max.



pliabil



TIMP DE UTILIZARE		BATERIE		CONVERTOR	INTRARE ⏻	IEȘIRE ⏻					DIMENSIUNI						
		Litiu															
		Capacitate per celulă	Încărcare completă														
50 W	20 h	50 Ah 1280 Wh	7 h - 11 h în funcție de metoda de încărcare aleasă	Pure Sine Wave	2	12V / 30V	12V	2	12V - 10A	2	Tip C	1	5V - 3 A 9V - 2 A 12V - 1.5 A	3	230 Vac	360 x 270 x 280	17.5
100 W	10 h																
250 W	4 h																
500 W	3 h																
1000 W	1 h																