

Multimetre digitale seria 110



Fluke 117



Fluke 115



Fluke 116



Fluke 114



Toate intrările



Accesorii incluse

Cabluri de testare silikon TL71, suport donde, doi clești crocodil AC72, 4 baterii AA (instalate), manual de utilizare, certificat de calibrare cu date de măsurare.

Informații pentru comandă

Fluke 114 Multimetre True RMS
Fluke 115 Multimetre True RMS
Fluke 116 Multimetre True RMS
Fluke 117 Multimetre True RMS
Fluke 117/132 Kit combo pentru electricieni

Design compact și ergonomic pentru utilizarea cu o singură mână

Seria Fluke 110 cuprinde patru DMM true-rms, fiecare proiectat pentru anumiți utilizatori, astfel încât unul vă va satisface cu siguranță necesitățile. Instrumentele compacte oferă posibilitatea de operare cu o singură mână și dispun de un afișaj mare iluminat, cu cifre ușor de citit.

Multimetru electricianului Fluke 117 cu tensiune non-contact

Fluke 117 este recomandat pentru electricienii care lucrează în incinte comerciale și non comerciale (spitale, școli). Include funcții suplimentare cum ar fi detectarea tensiunii fără contact pentru efectuarea sarcinilor mai repede și mai sigur.

Multimetru Fluke 116 cu temperatură și microamperi

Fluke 116 este recomandat inginerilor pentru sisteme de încălzire, ventilație și aer condiționat (HVAC). Include funcția de măsurare a tempera-

turii și domenii de curent microamperi pentru depanarea rapidă a problemelor HVAC.

Multimetru Fluke 115 pentru service și testare pe teren

Un multimetre zilnic pentru tehnicieni, 115 este optimizat pentru testarea electrică și electronică pentru service pe teren, industrial și aplicații unde munca este simplificată de funcții suplimentare celor de bază (cum ar fi măsurarea curentului ac/dc).

Multimetru Fluke 114

114 este ideal pentru depanarea electrică și tastarea directă 'merge/nu merge' în zone rezidențiale / comerciale. Are toate funcțiile de bază plus o caracteristică specială pentru prevenirea valorilor false datorate tensiunii fantomă.

Caracteristici

	114	115	116	117
Valori True RMS	AC	AC	AC	AC
Valoare maximă afișată	6000	6000	6000	6000
Iluminare ecran	●	●	●	●
Bară grafică analogică	●	●	●	●
AutoVolt: Selectare automată tensiune AC/DC	●		●	●
VoltAlert™: detectare tensiune fără contact				●
Termometru încorporat pentru aplicații HVAC			●	
LoZ: impedanță de intrare scăzută pentru prevenirea tensiunii fantomă	●		●	●
Min/Max/Medie pentru a înregistra fluctuațiile semnalului	●	●	●	●
Rezistență, continuitate	●	●	●	●
Frecvență, Capacitate, Testare diode		●	●	●
Domeniu microamperi pentru testarea senzorilor de incendiu			●	
Păstrare afișaj	●	●	●	●
Selectare domeniu automat sau manual	●	●	●	●
Indicator baterie consumată	●	●	●	●
Carcasă compactă cu toc detașabil	●	●	●	●

Caracteristici

(Consultați site-ul web Fluke pentru caracteristici detaliate)

Funcții	Maxim	Rezoluție maximă	114	115	116	117
Tensiune DC	600 V	1 mV	±(0,5% + 2)	±(0,5% + 2)	±(0,5% + 2)	±(0,5% + 2)
Tensiune AC	600 V	1 mV	±(1,0% + 3)	±(1,0% + 3)	±(1,0% + 3)	±(1,0% + 3)
Curent DC	10,00 A	1 mA		±(1,0% + 3)		±(1,0% + 3)
Curent AC	10,00 A	0,01 A		±(1,5% + 3)		±(1,5% + 3)
Rezistență	40 MΩ	0,1 Ω	±(0,9% + 1)	±(0,9% + 1)	±(0,9% + 1)	±(0,9% + 1)
Capacitate	10000 μF	1 nF		±(1,9% + 2)	±(1,9% + 2)	±(1,9% + 2)
Frecvență	50 kHz	0,01 Hz		±(0,1% + 2)	±(0,1% + 2)	±(0,1% + 2)
Temperatură	-40 °C/+400 °C	0,1 °C			±(1,0% + 2)	

Precizie este cea mai bună precizie pentru fiecare funcție.

Tip baterie: 9 volți alcalină, 400 ore

Dimensiune: 167 mm x 84 mm x 46 mm

Masă: 0.55 kg (baterie inclusă)

Garanție 3 ani

Accesorii recomandate



C50



TL223



MC6



TPAK