



DeepL

Sub
Visit

Mini A8 Instrucțiuni



Consultarea locației/consultarea traseului/consultarea

stării bateriei Gardul electronic/Voice Callback/

Alarmă de urgență

<http://e5ex.com>

Acest produs aplică cea mai nouă tehnologie din Taiwan și are următoarele avantaje: dimensiuni mici, durată lungă de viață în stand-by, operare simplă, funcții stabile și instalare convenabilă. Este utilizat pe scară largă pentru monitorizarea gospodăriei; îngrijirea copiilor, a bătrânilor și a animalelor de companie și urmărirea mașinilor pierdute sau a altor bunuri.

Funcția	Comandă
Înregistrare	Numărul de mobil RG+
Verificați locația	DW
Apelare vocală deschisă	1111
Închideți apelul de răspuns vocal	0000
Alarma de urgență	SOS
Autorizare	Numărul de mobil SQ+
Anulare autorizație	SQ

Înregistrare

Utilizatorii din afara Chinei trebuie să înregistreze mai întâi numărul de telefon mobil în dispozitiv. Pentru înregistrare, puteți utiliza orice număr de telefon mobil pentru a trimite "**RG+ numărul de telefon mobil al dispozitivului**" la numărul de telefon mobil al dispozitivului. De exemplu, "RG6200000000000000" la numărul dispozitivului "6200000000000000", dacă înregistrarea este reușită, veți primi răspunsul "register successfully" (înregistrare reușită) și puteți începe să utilizați alte funcții. Dacă există vreo problemă, veți primi mesajul "Register fails, the device number is empty,"

de exemplu:RG13866666888888". Acest lucru înseamnă că mesajul trimis nu are un număr de telefon mobil, trebuie să adăugați un număr de telefon mobil.

Vă rugăm să nu adăugați niciun cod de țară înaintea numărului de telefon mobil. De exemplu, țara pentru UAS este "1"; nu trebuie să scrieți "RG162000000000" sau "RG001620000000".

URL/Ascultare: După ce produsul este deschis cu o cartelă SIM înăuntru, sunați la numărul său de mobil și, după ce ați terminat, mențineți apelul timp de 10 secunde, puteți auzi lucruri pe o rază de 10 metri în jurul produsului. Dacă închideți înainte de a vă conecta cu succes sau la mai puțin de 10 secunde după conectare, puteți primi, de asemenea, o adresă URL care vă indică locația actuală a dispozitivului. Este foarte recomandat să așteptați mai mult timp după ce ați deschis dispozitivul pentru prima dată și apoi să efectuați apelul.

Anchetă privind locația: Scrieți cu majuscule "DW" și trimiteți la numărul de telefon mobil al dispozitivului, veți primi un răspuns cu adresa sau URL-ul. Vă puteți conecta fie de pe telefonul mobil, fie de pe PC pentru a verifica locația detaliată.

Platform Inquiry: (Opțional, numai utilizatorii autorizați pot obține parolele de acces la platformă.)

Numerele de telefonie mobilă autorizate pot utiliza ID-ul și parola din mesajul de autorizare pentru a se conecta la platformă. Poate interoga poziția mașinii, ancheta privind cantitatea de energie electrică, interogarea căii, mesajul lipsă,

gardul electronic, adăugarea de echipamente etc. De asemenea, utilizatorii pot merge la <http://e5ex.com> pentru a descărca o versiune android pe telefoanele android.

Atunci când nimeni nu este autorizat, orice telefon mobil poate trimite "DW" *pentru a* verifica locația dispozitivului, dar, odată ce se face autorizarea, numai utilizatorii autorizați pot obține informații despre locație prin trimiterea "DW".

1. Autorizare

Editați mesajul "**SQ+ mobile number**" la numărul de mobil al dispozitivului, puteți autoriza acest număr de mobil.

De exemplu, editați "SQ79609500000" poate autoriza numărul 79609500000. Dacă trebuie să autorizați mai multe numere de telefonie mobilă în același timp (ar trebui să fie mai puțin de patru), puteți utiliza o cheie cu stea pentru a le separa. De exemplu: "SQ79609500000*SQ79608800001". Odată ce autorizarea a fost efectuată cu succes, numărul de telefon mobil autorizat va primi mesajul "**Authorization success, Device XXX, password XXX, <http://e5ex.com/u/XXX>**" (**Autorizare reușită, dispozitiv XXX, parolă XXX, <http://e5ex.com/u/XXX>**).

Atunci când un număr de telefon mobil este autorizat cu succes, puteți utiliza numărul de telefon mobil doar pentru a trimite mesajul de mai sus pentru a autoriza alte numere de telefon mobil.

2. Anulare autorizație

Utilizați orice număr de telefon mobil autorizat pentru a trimite "SQ" către dispozitiv, puteți anula autorizarea tuturor numerelor de telefon mobil. Odată ce numerele de telefonie mobilă autorizate primesc SMS de confirmare a acordului,

anularea se face și, din nou, puteți utiliza orice telefon mobil pentru a trimite "DW" *pentru a* obține informații despre locația acestuia.

3, interogarea căii (fluxul lunar GPRS, nu mai mult de 30M) este închisă.

Monitorizare deschisă: **DKJK** Monitorizare închisă:

GBJK Apelare vocală

Iată cum să setați apelul vocal:

Sunați la numărul cartelei SIM din aparat (fie prin telefon mobil, fie prin telefon fix), obțineți legătura și auziți sunetele timp de 3 secunde, închideți, iar acest număr mobil/fix este setat cu succes.

Trimiteți "1111" către dispozitiv pentru a activa această funcție și puteți trimite, de asemenea, "0000" *pentru a o* dezactiva.

4. Alarma de urgență

Trimiteți literele majuscule "SOS" la dispozitiv, odată ce este setat cu succes, atunci când utilizatorul apasă tasta "SOS" timp de mai mult de 3 secunde, dispozitivul va suna direct la numărul setat.

Frecvență suportată : GSM850/900/1800/1900MHz Note:

1. Înainte de a utiliza dispozitivul pentru prima dată, vă rugăm să încărcați complet bateria pentru a obține cele mai bune rezultate.
2. Încărcător standard : 5.0V 500MA. Vă rugăm să încărcați standard pentru a evita deteriorarea unității principale.
3. La instalare, vă rugăm să rețineți că este mai bine să îl utilizați în condiții bune de GSM. Un semnal bun poate asigura un rezultat mai bun.
4. Dacă lumina este întunecată, aceasta indică faptul că bateria este descărcată. Vă rugăm să o reîncărcați.
5. Dacă nu puteți obține numărul de telefon mobil din dispozitiv, scoateți cartela SIM și introduceți-o din nou, reporniți dispozitivul sau reîncărcați-l și încercați din nou.
6. Dacă dispozitivul nu răspunde automat la apel, scoateți cartela SIM, introduceți-o din nou, reporniți și încercați din nou.
7. Dacă dispozitivul nu răspunde la niciun mesaj, verificați soldul cartelei SIM. Verificați dacă căsuța de mesaje este plină sau nu, dacă este plină, ștergeți toate mesajele și încercați din nou.
8. Dacă aveți nevoie de orice alte funcții, vă rugăm să contactați vânzătorul pentru a le personaliza.
9. Acest produs nu trebuie utilizat în condiții ilegale. Nu suntem răspunzători pentru nicio problemă apărută într-o astfel de situație.