

Manual Utilizare

4.1. Instalarea fizică

1. **Montarea camerei:** Utilizați suportul și accesoriile incluse pentru a monta camera pe perete sau tavan. Alegeți o locație care oferă un unghi bun de supraveghere.
2. **Conectarea la alimentare:** Folosiți adaptorul de alimentare inclus pentru a conecta camera la o sursă de curent electric.
3. **Conexiune la rețea:**
 - **Opțiunea 1:** Conectați camera la rețeaua Wi-Fi prin aplicația dedicată (detalii mai jos).
 - **Opțiunea 2:** Conectați camera la router prin cablu Ethernet pentru o conexiune mai stabilă.

4.2. Configurarea software

1. **Descărcați aplicația mobilă:** Căutați aplicația specifică Techstar în App Store (pentru iOS) sau Google Play (pentru Android).
 2. **Adăugarea camerei:**
 - Deschideți aplicația și creați un cont sau conectați-vă la unul existent.
 - Apăsăți pe butonul „Adaugă dispozitiv” și urmați instrucțiunile pentru a scana codul QR al camerei.
 - Alegeți rețeaua Wi-Fi la care doriți să conectați camera și introduceți parola.
 - Așteptați câteva minute pentru conectarea camerei la rețea.
 3. **Configurare suplimentară:**
 - **Control PTZ:** Puteți controla mișcarea camerei din aplicație, utilizând funcția PTZ pentru a ajusta unghiul de vizualizare.
 - **Detectare mișcare și notificări:** Activați opțiunea de detectare a mișcării pentru a primi notificări atunci când este detectată mișcare în zona de supraveghere.
 - **Audio bidirecțional:** Apăsăți pe butonul de microfon din aplicație pentru a comunica cu persoanele din fața camerei.
 - **Auto-tracking:** Activați funcția de auto-tracking pentru ca camera să urmărească automat mișcările obiectelor detectate.
-

5. Funcții și Utilizare

5.1. Control PTZ

- Utilizați aplicația mobilă pentru a mișca camera în plan orizontal (Pan) sau vertical (Tilt).
- Funcția Zoom permite mărirea imaginii pentru a detalia obiecte aflate la distanță.

5.2. Iluminare IR și LED

- În mod automat, camera comută între modul de zi și noapte.

- **Modul IR:** Asigură vizibilitate pe timp de noapte până la o distanță de 30 metri.
- **Proiector LED:** Poate fi activat manual din aplicație pentru iluminare suplimentară.

5.3. Detectarea mișcării și Auto-tracking

- Detectarea mișcării declanșează notificări în aplicație și poate iniția înregistrarea pe cardul MicroSD sau în cloud.
- Camera urmărește automat obiectele detectate prin funcția de auto-tracking.

5.4. Stocare și Acces

- **MicroSD:** Introduceți un card MicroSD de maxim 128GB pentru înregistrarea locală.
- **Cloud:** Camera oferă opțiunea de stocare în cloud (poate fi necesar un abonament suplimentar).
- **P2P:** Camera poate fi accesată direct de la distanță fără a fi nevoie de configurare manuală a porturilor.