

Manual de utilizare

FOXSur FBC122412D

Introducere

Multumim pentru alegerea incarcatorului auto inteligent FOXSur FBC122412D. Acest produs ofera incarcarea inteligenta in 7 etape pentru baterii auto si moto, compatibile cu AGM, GEL, SLA, Wet, Deep Cycle, EFB, Calcium si LiFePO4.

Instructiuni importante de siguranta

- Cititi cu atentie acest manual inainte de utilizare.
- Nu expuneti incarcatorul la soare sau temperaturi extreme.
- Nu incarcati baterii congelate, deteriorate sau nereincarcabile.
- Asigurati ventilatia adecvata pentru evitarea acumularii de gaze explozive.
- Nu fumati si nu permiteti scantei sau flacari in apropierea bateriei in timpul incarcarii.

Instructiuni de utilizare

1. Conectati incarcatorul la priza (AC 100-240V, 50/60Hz).
2. Alegeti modul corespunzator tipului bateriei folosind butonul de selectie.
3. Conectati clestii la bornele bateriei (rosu la pozitiv '+', negru la negativ '-').
4. Procesul de incarcare incepe automat. Monitorizati progresul pe ecranul LCD.
5. La finalizarea incarcarii, incarcatorul trece automat in modul mentenanta.

Moduri de incarcare disponibile

- AGM: baterii AGM.
- CAR: baterii GEL, SLA, Wet, Deep Cycle, EFB, Calcium.
- MOTO: baterii moto.
- LiFePO4: baterii LiFePO4.
- Reparare: recuperare baterii vechi sau deteriorate (16 ore).

Specificatii tehnice

- Model: FOXSur FBC122412D
- Intrare: AC 100-240V, 50/60Hz

- Curent iesire: 12V 12A, 24V 6A
- Putere maxima: 150W
- Protectii multiple: Supraincarcare, inversare polaritate, scurtcircuit, supraincalzire
- Dimensiuni: 185x118x70mm
- Greutate: 735g