

Manual de Utilizare "Detector semnal RF Techstar, 100-2400MHz, raza pana la 10m, pentru camere wireless, microfoane si transmitatoare, antena telescopica, mod cautare lunga/scurta distanta, portabil, negru"

SKU3757

Ce este produsul / la ce se foloseste

Detectorul RF Techstar este un dispozitiv portabil pentru identificarea orientativa a surselor radio active din intervalul 100-2400MHz. Poate semnala camere wireless, transmitatoare audio si alte echipamente care emit RF in intervalul sau de lucru. Raza maxima declarata este de pana la 10m, in conditii favorabile.

Pasii de punere in functiune

1. Deschideti compartimentul bateriei si montati o baterie tip 23A, 12V, respectand polaritatea.
2. Inchideti corect compartimentul si verificati ca aparatul sa nu prezinte deteriorari.
3. Opriti, daca este posibil, telefoanele, hotspot-urile si accesoriile Bluetooth proprii pentru a reduce interferentele.
4. Extindeti antena telescopica si tineti detectorul liber, fara a acoperi antena.
5. Apasati butonul A - Long Distance Search pentru scanarea initiala a unei zone mai largi.
6. Deplasati lent detectorul prin incapere si urmariti alerta sonora si indicatorul luminos.
7. Apropiati-va progresiv de zona in care alerta devine mai evidenta.
8. Apasati butonul B - Short Distance Search pentru verificarea de aproape si repetati scanarea din mai multe directii.

Tensiuni / alimentare / conditii de utilizare

Alimentare: baterie inlocuibilă tip 23A, 12V. Utilizati produsul in spatii uscate, ferit de apa, temperaturi extreme si socuri. Distanța efectivă de detecție variază în funcție de puterea și frecvența emitorului, obstacole, poziția antenei și nivelul interferențelor radio.

Frecvența și funcționare RF

Interval de detecție declarat: 100-2400MHz. Produsul detectează prezența unei emisii RF, dar nu identifică automat tipul exact al dispozitivului. Nu este indicată o putere RF de emisie în datele produsului, acesta fiind destinat detectării semnalelor radio.

Limitări de utilizare

Produsul poate să nu detecteze camere sau microfoane care nu transmit wireless, sunt oprite, înregistrează numai local, funcționează în afara intervalului 100-2400MHz ori au semnal foarte slab sau ecranat. Alertele pot proveni și de la dispozitive wireless legitime.

Avertismente de siguranță

Utilizati detectorul numai pentru verificari legitime de securitate si confidentialitate. Nu demontati, nu modificati si nu utilizati produsul daca este deteriorat. Nu expuneti la apa, umezeala excesiva, surse puternice de caldura sau socuri. Nu lasati la indemana copiilor. Montati bateria cu polaritatea corecta si indepartati-o daca produsul nu este utilizat o perioada indelungata.

Date importator/producer (nume + adresa)

Neoallbet SRL (Techstar); Sediul social birouri: loc. Bragadiru, judetul Ilfov, Str. Curcubeului, Nr. 9C, Vila 1, Parter Cam. 1-3, 5, 8 si Etaj Cam 1-5, ZIP: 077025

Declarația UE de conformitate

Declarația UE de conformitate este disponibilă la adresa:

https://c.cdnmp.net/806760432/custom/prod/declaratie_conformitate_4500.pdf