

Shelly BLU Motion ZB

Senzor de miscare (PIR) si lumina - Bluetooth 5.0 + Zigbee 3.0

Model producator: SBMO-103Z

Caracteristici principale

- Conectivitate duala: Bluetooth 5.0 (LE, via BTHome) si Zigbee 3.0, cu functionare simultana
- Detectie de miscare prin senzor PIR, cu sensibilitate ajustabila
- Senzor de lumina (lux) integrat, cu 3 niveluri configurabile: intuneric, amurg, lumina puternica
- Montaj usor, fara scule, cu adeziv dublu-fata inclus
- Autonomie baterie de pana la 5 ani
- Criptare AES (mod CCM) pentru comunicare securizata
- Compatibil cu Shelly Plus/Pro/Gen3/Gen4, hub-uri Zigbee 3.0 si platforme precum Home Assistant

Specificatii tehnice

Conectivitate	Bluetooth 5.0 (LE) + Zigbee 3.0 (functionare simultana)
Senzori	PIR (miscare), senzor de lumina (lux)
Alimentare	1x baterie CR2477 3V (inclusa)
Autonomie baterie	Pana la 5 ani
Dimensiuni	28 x 37 x 37 mm (doar senzor)
Greutate	28 g (doar senzor) / 33 g (cu suport)
Temperatura functionare	-20 C ... 40 C
Umiditate functionare	30% - 70% RH
Raza de actiune	Pana la 10 m interior / 30 m exterior
Criptare	AES (mod CCM)
Culoare	Alb

Gateway necesar

Acest produs are conectivitate duala Bluetooth + Zigbee. Pentru functionare cu aplicatia Shelly Smart Control prin Bluetooth este necesar un gateway: Shelly BLU Gateway sau orice dispozitiv Shelly Plus/Pro/Gen3/Gen4 (cu exceptia senzorilor). Pentru functionare in retea Zigbee este necesar un coordonator/hub Zigbee compatibil (de exemplu un dispozitiv Shelly Gen3/Gen4 cu Zigbee sau un hub Zigbee tert).