

TopAC Portable EV Charger 11kW EVE01-11R

Statie de incarcare portabila - Powered by Shelly - Fisa tehnica

AVERTISMENT: Instalarea si conectarea unei statii de incarcare pentru vehicule electrice implica lucrul cu tensiuni trifazate de 400V si trebuie realizata exclusiv de un electrician autorizat, conform normativelor electrice locale in vigoare.

TopAC Portable EV Charger EVE01-11R, Powered by Shelly, este o statie de incarcare portabila pentru vehicule electrice, cu putere maxima de 11kW pe conexiune trifazata de 400V AC, ce se poate conecta direct la o priza industrială standard CEE 16A trifazata. Curentul de iesire este reglabil intre 6A si 16A, iar cablul integrat de 5.6m se termina cu un conector Tip 2 (EN62196), compatibil cu majoritatea vehiculelor electrice comercializate in Europa. Dispozitivul beneficiaza de protectii complete de siguranta electrica: supratensiune, subtensiune, supracurent, supratemperatura, curent de defect si scurtcircuit, precum si de functia Auto Balance, care ajusteaza in timp real curentul de incarcare pentru a preveni suprasolicitarea instalatiei electrice atunci cand alte aparate sunt in functiune. Cutia de control este certificata IP65, iar controlul se poate face local, prin interfata web (fara cloud), sau de la distanta, prin aplicatia Shelly Smart Control, prin Wi-Fi si Bluetooth.

Specificatii tehnice

Model dispozitiv	EVE01-11R (Powered by Shelly)
Tip dispozitiv	Statie de incarcare portabila pentru vehicule electrice
Putere maxima	11 kW
Alimentare	Trifazata, 400V AC, prin priza standard CEE 16A trifazata
Curent de iesire	Reglabil intre 6A si 16A
Conector cablu	Tip 2 (EN62196), cablu integrat de 5.6 m
Grad de protectie cutie control	IP65
Conectivitate	Wi-Fi si Bluetooth
Control local	Interfata web locala (LAN, fara cloud)
Control de la distanta	Aplicatia Shelly Smart Control
Protectii de siguranta	Supratensiune, subtensiune, supracurent, supratemperatura, curent de defect (RCD), scurtcircuit
Functie Auto Balance	Ajustare in timp real a curentului de incarcare pentru a preveni suprasolicitarea instalatiei electrice a locuintei
Utilizare recomandata	Rezidential, incarcare flote comerciale, solutie portabila pentru incarcare la domiciliu, la birou sau in spatii publice
Garantie	2 ani