

WX 7000



FEATURES

- OHV engine provides consistent power for multiple applications
- Fuel: Petrol
- Starting Systems: Electric (with battery)
- Low-oil level shutdown automatically safeguards engine from damage
- Engine oil for the first startup supplied in a bottle
- Digital multi meter tracks engine runtime for maintenance intervals
- Fuel gauge allows user to track gasoline levels
- Practical quick user's Starting Instruction (decals)
- AVR Automatic Voltage Regulator
- Kit wheels integrated for easy transportation



Caracteristici principale

Frecvență	Hz	50
Tensiune	V	230
Faze		1
Putere pasivă	watt	6100
Putere continuă	watt	5800



Motor		
Marca	Pramac	
Tip	OHV	
Emisii de eșapament optimizate	Stage V	
Viteză nominală de funcționare	rpm	3000
Combustibil	Benzină	
Sistem de pornire	Electric (+Pornire la sfoara)	
Capacitate ulei	l	1.1
Protecție ulei	✓	

Alternator		
Sistem de regulare tensiune	AVR	

Date dimensionale		
Lungime	(L) mm	800
Lățime	(W) mm	698
Înălțime	(H) mm	620
Greutate fără combustibil	kg	90
Dimensiuni cutie carton lungime/lățime/înălțime	mm	810x625x607

Autonomia		
Capacitate rezervor combustibil	26	
Consum combustibil la 50%	l/h	2.3
Timp de funcționare la 50%	h	11.3

Nivel zgomot		
Nivelul de zgomot garantat (LWA)	dBa	97
Nivel de stridență a zgomotului la 7 mt	dBa	69

PANOURI DE CONTROL GENSET

Montat pe genset și conținând: instrumentație, control, protecție a setului generator și prize.

COMENZI:

- Porniți comutatorul de selectare cu tasta: OFF - ON - START

INSTRUMENTAȚIE

- Voltmetru
- Contor orar
- Aparat de măsurare a frecvenței
- Indicator al nivelului de combustibil

PROTECȚII:

- Ruptor circuit termal
- Protector ulei

PRIZE

SCHUKO 230V 16A IP44	2
2P+T CEE 230V 32A IP44	1

