

Shelly Bypass for 1L/2L

Shelly Bypass for 1L/2L este un accesoriu pasiv, de tip sarcina rezistiva (bypass), necesar pentru functionarea corecta a intrerupatoarelor Shelly 1L Gen3 si Shelly 2L Gen3 in instalatii fara fir de nul, atunci cand sarcina conectata (de regula corpuri de iluminat LED) este mica.

Se monteaza in paralel cu becul/corpul de iluminat controlat si asigura un consum minim constant, eliminand problemele de licarire (flicker) sau de alimentare insuficienta a releului cauzate de sarcini LED de putere foarte mica.

Specificatii tehnice

Compatibilitate

Compatibil cu	Shelly 1L Gen3, Shelly 2L Gen3
Cand este necesar	Instalatii fara fir de nul, cu sarcina conectata sub 20 W

Specificatii electrice

Alimentare	240 V~ 50 Hz
Tip dispozitiv	Sarcina rezistiva pasiva (bypass), fara componente electronice active

Fizice

Montaj	In paralel cu sarcina, in interiorul corpului de iluminat sau dozei
Design	Compact, potrivit pentru montaj in spatii inguste

Note de instalare

- Se conecteaza in paralel cu becul/corpul de iluminat (nu in serie), pe iesirea controlata de Shelly 1L/2L Gen3.
- Se recomanda un singur Bypass per canal, doar atunci cand sarcina totala este sub pragul minim de functionare fara nul (sub 20 W).
- Nu necesita configurare in aplicatie — este un accesoriu pur pasiv.