

Comutator de control Wi-Fi cu contorizare Manual de utilizare

ATLO-CB1-EWELINK

Revizuirea produsului:

Acesta este un întrerupător inteligent Wi-Fi inteligent pentru AC50Hz, tensiune de funcționare aferentă 230V, curent nominal de lucru 63A și utilizatorul următor sau încărcare, design frumos și calitate fiabilă, instalare rapidă de tip șină modulară Split/merge, utilizată în principal pentru familie, mall-uri, clădiri de birouri, hoteluri, școli, spitale, vile și așa mai departe.

Caietul de sarcini:

Tensiunea nominală de operare	AC2230V
Curent nominal	1A~63A
Consumul de energie	<3W
Gama de tensiune de operare	AC120V~280V
Curent nominal maxim de ieșire	63A
Cablaj	Folosind terminalul cablajului cu clemă, secțiunea transversală a cablului de conectare poate atinge 16 mm2
Instalare	Instalat pe șină de ghidare standard de 35x7,5 mm

Instalați aplicația „eWelink” pe telefonul dvs. mobil



- 1) Puteți să scanați codul QR sau să căutați numele magazinului de aplicații sau Google Play și să îl instalați.
- 2) Introduceți înregistrare/log în interfață, introduceți numărul de telefon pentru obținerea codului de verificare pentru a înregistra un cont.

Metoda de instalare

Întrerupătorul va fi montat vertical pe șina de montare, care va fi fixată pe placaj sau placa metalică cu Șurub M5, apoi instalați produsul.

Nota:

Ț Produsul să fie protejat de apa de ploaie în timpul transportului și depozitării, se va depozita într-un loc cu aer circula ie.

Ț Praful și murdăria trebuie îndepărtate în mod regulat în timpul utilizării.

Ț Datele tehnice de bază de pe plăcuța de identificare sau semnul trebuie verificate înainte de utilizare. Ț Sârmă Zoro trebuie conectat corect.

Ț Strângeți șurubul de conectare înainte de utilizare pentru a evita contactul rău și deteriorarea produsului.