

STABILIZATOR TENSIUNE KEMOT



Model	UR3425	UR3426
Putere nominală	500 VA	1000 VA
Tensiune de ieșire	monofazată	
Transformator	toroidal C.R.G.O.	
Tensiune de intrare	130 – 260 V	
Frecvența tensiunii de intrare	50 Hz	
Tensiune de ieșire	230 V	
Frecvența tensiunii de ieșire	50 Hz	
Precizie	± 3%	
Funcție de întârziere	6 secunde	
Randament	98%	
Protecție	suprasarcină, scurtcircuit, protecție la supratensiune	
Temperatură de operare	0-40 ° C	
Umiditate	10 - 90 %	
Dimensiuni	25 x 15 x 13 cm	
Greutate	4.5 kg	5 kg

Se utilizează la calculatoare, echipamente de iluminare, echipamente de sunet, televizoare, aparatură de birou.