

ACEBEAM - Manual de utilizare lanternă cu comutator dual L35

Caracteristici

- Lanternă puternică tactică pentru buzunar cu 5000 de lumini.
- Intensitatea maximă a fasciculului este de 57.600 cd și aruncarea maximă de 480 de metri
- Alimentat de o baterie de 5100mAh 21700, recomandăm bateria reîncărcabilă Acebeam: USB-C 21700 Li-ion
- Un obiectiv TIR de actualizare oferă o calitate mai bună a luminii cu un fascicul moale și echilibrat
- Rama de atac este utilizată pentru spargerea ferestrelor sau apărarea în situații de urgență
- Comutatoare duale pentru operare ușoară și rapidă
- Modul stroboscopic folositor pentru aplicarea legii
- Indicatorul de alimentare semnalează puterea rămasă a bateriei
- Modul de blocare previne activarea accidentală
- Proiectarea circuitului de curent constant extrem de eficient (non-PWM)
- Reglarea și protecția inteligentă a temperaturii ajustează performanța pentru a preveni supraîncălzirea
- Fabricat din corp de aluminiu de calitate aerospațială cu finisaj militar greu anodizat HAIII
- Rezistență la impact până la 1 metru și rezistență impermeabilă până la 5 metri submersibili

Specificații

Dimensiuni: 152mm (lungime) x 54.2mm (diametrul capului) x 25.4 mm (diametrul tubului)











Greutate: 161g w/o baterie

Accesorii

1x toc, 1x clemă de buzunar, 1x șnur, 1 x capac de buton din cauciuc de rezervă, 2x inele, 1x carte de garanție, 1x manual de utilizare, 1x 1x card de avertizare a bateriei

Parametrii

tehnici

	FL1 STANDARD	Turbo	High	Mid 2	Mid 1	Low	Moonlight	Strobe	
CREE XHP70.2 P4		5000 lumens	1500 lumens	650 lumens	200 lumens	70 lumens	1 lumen	1650 lumens	
		1h 15min	1h 30min	4h	12h 45min	33h 30min	12days	2h 30min	
		480m	244m	158m	89m	43m			
		57,600cd	14,884cd	6,241cd	1,980cd	462cd			
LATTICEPOWER P70		4300 lumens	1350 lumens	600 lumens	200 lumens	70 lumens	1 lumen	1500 lumens	
		1h 15min	1h 30min	4h	12h 45min	33h 30min	12days	2h 30min	
		570m	316m	214m	114m	56m			
		81,225cd	24,964cd	11,449cd	3,249cd	784cd			

Notă! Parametrii menționați mai sus (testați cu 1x ACEBEAM 21700 5100Ah baterie) sunt aproximativi și pot varia în funcție de mediu, lanterne și baterii. L35 trebuie să fie instalată la 1x21700 baterie cu scurgere mare care poate produce cel puțin 20 Amperi de curent. Puterea Turbo este măsurată în totalul duratei de rulare, inclusiv ieșirea la niveluri reduse, datorită reglementărilor de temperatură sau al mecanismului de protecție.

Instrucțiuni de funcționare

Comutator tactic

Când lanterna este deblocată, faceți clic pe comutatorul tactic de coadă pentru pornire momentană și activare constantă în modul Turbo.

Vă rugăm să rețineți că, dacă faceți clic pe comutatorul de coadă tactic la început, orice operație a comutatorului lateral este inutilă

Comutator lateral

Pornit/ Oprit: faceți un singur clic pe comutatorul lateral

Selectarea modului: când lanterna este aprinsă, țineți apăsat comutatorul lateral pentru a trece de la modurile Low-Med1-Med2-High, slăbiți comutatorul în modul selectat. Următorul ON va memora ultimul mod selectat.

Turbo: faceți dublu clic pe comutatorul lateral pentru a trece de la modul Turbo la modul memorat.

Stroboscopic: clic triplu pentru a accesa modul stroboscopic indiferent că lanterna este pornită sau oprită

Moonlight: când lanterna este oprită, țineți apăsat comutatorul lateral timp de 0,5 secunde pentru a ajunge în modul Moonlight (lumină de lună).

Blocare: când lanterna este oprită, țineți apăsat comutatorul lateral timp de 5 secunde, lanterna va fi blocată după 3 secunde de ieșire din modul Moonlight. Este inutil atât pentru funcționarea comutatorului lateral, cât și pentru comutatorul tactic de pe coadă.

Deblocare: când lanterna este blocată, apăsați și țineți apăsat butonul lateral timp de 3 secunde. lanterna se va debloca și se va aprinde în modul Moonlight (lumină de lună)

Observație! pentru a debloca comutatorul din spate acesta trebuie oprit mai întâi, indicatorul de alimentare poate indica faptul că comutatorul din spate este pornit sau oprit

Modul Moonlight și Turbo nu pot să fie memorate.

Indicator de putere

Lumină verde: >30%

Lumină roșie: între 30%-10%, avertizare baterie descărcată

Lumină intermitentă roșie: sub 10%

Avertizare!

1. Folosind acest dispozitiv ați citit manual de instrucțiuni inclus și cardul de avertizare și eliberați astfel, producătorul și comercianții de răspundere
2. Va rugăm să-l utilizați în conformitate cu legile și reglementările aplicabile
3. Bateriile de calitate cu circuit de protecție vor reduce din riscurile potențiale
4. Nu îndreptați lumină direct în ochi sau pe pielea expusă pentru a preveni în acest mod, rănirea. Păstrați lanterna departe de copii.

Utilizare și întreținere

1. dezasamblarea neautorizată poate deteriora lumina și evita garanția
2. acest lucru este normal în cazul în care lumina va acumula multă căldură atunci când este utilizată la niveluri Turbo / de ieșire pentru perioade lungi de

- timp, când lampa atinge o temperatură. Atunci când temperatura scade sub 65c, va permite utilizatorului lubrifianțul de reselectare în mod regulat
3. ungeți firele cu lubrifianț de calitate profesională în mod regulat
 4. vă rugăm să schimbați inelele O în mod regulat pentru a menține nivelul de rezistență la apă
 5. mențineți curată orice suprafață de contact a lanternei cu tampon cu alcool. acest lucru poate preveni blițurile neregulate în timpul utilizării
 6. scoateți bateriile în timpul depozitării. Încărcați bateriile cu litium la fiecare 4 luni
 7. această lanternă nu poate fi utilizată ca lumină de scufundare în apă

Garanția produsului

1. Dacă utilizatorul experimentează probleme cu un produs Acebeam în decursul a 15 zile de când acesta a cumpărat produsul, dealerul va înlocui produsul
2. Dacă o lanternă Acebeam nu mai funcționează în timpul utilizării normale a produsului, într-o perioadă de 5 ani de la data achiziționării, dealerul va repara sau înlocui lanterna
3. Bateriile Acebeam, accesoriile și lanternele cu baterii încorporate, garantate pentru o perioadă de un an (12 luni) de la data cumpărării
4. garanție un an(12 luni) pentru produsele de încărcare magnetică
5. garanția nu acoperă defecțiunile cauzate de:
 - A. utilizare neadecvată sau operare care nu respectă manualul de utilizare sau specificațiile produsului
 - B. demontarea, repararea sau modificarea neautorizată. defecte sau deteriorări cauzate de factori care nu țin de Acebeam
 - C. scurgerea bateriei
6. dacă există întrebări cu privire la produsele Acebeam, vă rugăm să luați în considerare garanția și să contactați echipa Acebeam sau distribuitorul dvs. original Acebeam pentru instrucțiuni de returnare a garanției