



Ascultare, înregistrare vocală, apel de control vocal, urmărire în timp real, alarmă antiefracție, SOS o singură cheie pentru ajutor, traiectorie istorică. Asistență completă pentru WiFi, LBS, GPS.

- **Protecție de siguranță:** trackerul GPS GF-09 este foarte mini și este potrivit pentru urmărirea vehiculelor, adolescenților, soților, a persoanelor în vârstă sau a bunurilor. Puteți descărca gratuit dispozitivul de legare a aplicației însoțitor și puteți utiliza funcția de locație în timp real gratuit.

- **Poziționare precisă:** Urmărire gratuită în timp real, intervalul de încărcare a datelor poate fi setat în funcție de nevoile de 30-120 de minute, poate fi reglat liber. Partea din spate a produsului este foarte magnetică și poate fi adsorbită pe produse magnetice sau din fier.

- **Gratuit de utilizat:** obțineți doar o cartelă SIM pentru dispozitiv (produsul nu include o cartelă SIM, deci trebuie să cumpărați alta) și descărcați gratuit 365 de aplicații GPS de pe tableta, computerul sau telefonul. Urmărirea în timp real este disponibilă fără costuri suplimentare.

- **Memorie istoric:** trackerul GPS GF-09 poate economisi un an de istoric de urmărire. Puteți vedea și reda istoricul dvs. de urmărire zilnică, iar când o persoană merge într-un loc unde nu are nevoie să meargă, puteți face o judecată mai clară.

- **Durată de viață lungă a bateriei:** trackerul GPS GF-09 are o baterie încorporată de ion litiu de 600 mAh pentru timpi de așteptare lungi. Acest tracker nu este un 2G învechit. Aceasta este o versiune nouă, este mai bună decât 2G, Eilimy GPS tracker localizatorul în timp real este cea mai bună alegere!

- **Funcții:**

- pickup de la distanță,
- înregistrare la distanță,
- apel de control vocal,
- înregistrarea controlului vocal,
- microfon de silicon HD WiFi + LBS + AGPS de poziționare,
- urmărirea în timp real,
- piste istorice,
- alarmă anti-furt de vibrații,

- gard electronic,
- magnetism puternic încorporat,
- mai multe moduri de economisire a energiei,
- alarmă de putere redusă,
- Terminal pentru computer AAP + on / off de la distanță + funcționare scurtă a mesajului.

Manual de utilizare

Citiți cu atenție instrucțiunile înainte de utilizare. Pentru o instalare corectă și o utilizare rapidă, producția este supusă unui lucru real!

Pregătirea înainte de utilizare

1. Verificați dacă modelul echipamentului este corect și dacă accesoriile sunt completate.
2. Selectați cartelă de rețea GSM sau cartelă Nano SIM a Internetului obiectelor (nu este acceptată cartea de telecomunicații CDMA); Este necesar ca cardurile GSM să fie activate cu funcțiile GPRS, SMS și ID-ul apelantului.
3. Pornire: Pentru gazda apăsând tasta, apăsați tasta și țineți-o apăsată timp de 3 secunde pentru a porni; dacă nu există nici o cheie, instalați cartela SIM și dispozitivul pornește și indicatorul roșu va clipi încet timp de 30 de secunde înainte de conectarea dispozitivului.
4. Oprire: Pentru gazda apăsați-tasta, apăsați tasta și țineți apăsată timp de 3 secunde pentru a opri aparatul; dacă nu există nicio cheie, deconectați cartela SIM, dispozitivul se închide automat 30 de secunde mai târziu și lumina roșie se stinge.

Comenzi SMS

000#number# - Numărul de comandă de legare

Exemplu: 000#13812345678#

Pot fi acceptate până la trei numere de telefon mobil; apela dispozitivul de la trei numere de telefon mobil pot realiza pickup; de asemenea, puteți lega un număr de telefon mobil.

111 - Înregistrarea SMS

Răspuns: Start recording 10

Înregistrați o dată, 10 minute (pentru produsele cu card de memorie)

555 - Opriți alte funcții

Răspuns: Turn off all functions

222 - Înregistrarea controlului vocal

Răspuns: sound record 10

Aparatul înregistrează automat dacă se detectează 60 db. Înregistrarea cu buclă cu câte 10 minute fiecare

333 - Semnal sonor ambiental

Răspuns: record call alarm

GF-09 vă va apela numărul atunci când aude un sunet suspect

666 - Mesaj de alarmă de vibrație

Răspuns: turn on motion sms alarm

Aparatul trimite automat SMS către numărul de comandă atunci când detectează vibrațiile.

777 - Apel de alarmă vibrații

Răspuns: Vibration call alarm

Aparatul apelează automat numărul de comandă când detectează vibrațiile.

789 - Înregistrarea a 10 secunde și încărcarea în aplicație

Răspuns: Sending voice

Funcționarea și redarea înregistrărilor în aplicație

999 - Poziționarea prin SMS

Răspuns: I device location

Locația dispozitivului (prioritate WiFi-AGPS-LBS)

md#seconds# - Modificarea celui de-al doilea interval de încărcare a poziției

Răspuns: md#10# -OK

10-60 secunde acceptate

time#minutes - Modificați intervalul de încărcare minute

Răspuns: time#

1-12 minute acceptat

heartbeat#time# - Heartbeat setarea timpului de pachete

Răspuns: heartbeat#time#

Încărcarea datelor de către dispozitiv de fiecare dată și starea online 10-120 secunde acceptate

123#1 - Activarea încărcării melodiei

Răspuns: OK/ON

Încărcarea reală nu este activată în mod implicit; trimiteți SMS-uri pentru a o activa

123#0 - Dezactivarea încărcării melodiei

Răspuns: OFF

pwrst - Resetarea parolei din fabrică

123456

1122 - Resetare

Răspuns: OK

Aparatul este OK în 1 minut

imei# - Verificați numărul IMEI

15 cifre

Dacă codul de bare IMEI este pierdut, acesta poate fi preluat prin trimiterea de SMS-uri

SYSRST# - Reporniți dispozitivul

Răspuns: Restart in 1 minute

LED#on / LED#off - Setarea LED-ului pornit / oprit

Răspuns: ON; OFF

Încărcarea și pornirea automată - Când dispozitivul este în stare de oprire a bateriei, conectați-l la sursa de alimentare și se poate porni automat dacă tensiunea atinge 3.7V.

SOS - Țineți apăsată tasta SOS timp de 4 secunde și dispozitivul solicită direct contactul de urgență

Instalați APP pe telefonul mobil



(Android, iOS) caută aplicația **GPS365**
Terminal PC: www.365GPS.com

APP-platformă de conectare: Codul de bare de pe dispozitiv este numărul de cont de 15 cifre sau codul de bare de scanare dispozitiv, IMEI și parola (implicit din fabrică este 123456).

Mulumim ca ati ales produsele TECHSTAR!