

Manual de Utilizare – Convertor Audio Digital la Analog Techstar® M28 DAC (Optic / Coaxial → RCA / Jack 3.5mm)

Cod produs: SKU2974

Ce este produsul / la ce se folosește:

Techstar® M28 DAC este un convertor audio digital–analogic ce transformă semnalul audio digital (optical Toslink sau coaxial SPDIF) în semnal analogic RCA (L/R) sau Jack 3.5mm. Este ideal pentru conectarea televizoarelor moderne la sisteme audio clasice sau amplificatoare fără intrări digitale.

Pașii de punere în funcțiune:

1. Conectați cablul optic sau coaxial de la sursa digitală (ex: TV, consolă, media player) la portul corespunzător de pe convertor.
2. Conectați ieșirea analogică RCA (L/R) sau Jack 3.5mm la boxe, amplificator sau căști.
3. Alimentați dispozitivul prin portul MicroUSB (5V DC).
4. Selectați ieșirea audio digitală (PCM) în meniul sursei de semnal (TV, player, etc.).
5. Convertorul va funcționa automat și va transmite semnalul audio analogic.

Tensiuni / alimentare / condiții de utilizare:

- Tensiune de alimentare: 5V DC (prin port MicroUSB)
- Curent maxim: 1A
- Frecvență de eșantionare suportată: 32, 44.1, 48 și 96 kHz
- Rezoluție audio: 16–24 bit
- Temperatură de funcționare: 0°C – 40°C
- Umiditate admisă: <80%, fără condens

Avertismente de siguranță:

- Nu utilizați convertorul fără alimentare corespunzătoare (5V DC).
- Nu expuneți dispozitivul la apă, umezeală sau temperaturi extreme.
- Nu demontați produsul; nu conține piese reparabile de utilizator.
- Evitați conectarea și deconectarea frecventă a cablurilor optice pentru a preveni deteriorarea porturilor.
- Nu lăsați la îndemâna copiilor.
- În caz de miros neobișnuit sau supraîncălzire, deconectați imediat dispozitivul.

Informații suplimentare:

- Compatibil cu televizoare, DVD/Blu-ray, console de jocuri, decodoare TV și media playere.
- Nu suportă semnal Dolby Digital sau DTS – setați sursa audio pe modul PCM (Stereo).

Date importator / producător:

Neoallbet SRL (Techstar)

Sediu social: loc. Bragadiru, jud. Ilfov, Str. Curcubeului, Nr. 9C, Vila 1, Parter Cam. 1-3, 5, 8 și Etaj Cam. 1-5, ZIP: 077025

Declarația UE de conformitate este disponibilă la adresa:

https://c.cdnmp.net/806760432/custom/prod/declaratie_conformitate_3342.pdf