

Manual de utilizare pentru Transmițător/Receptor Portabil 3 în 1 Techstar® OT16

Descrierea produsului: Transmițătorul/Receptorul Portabil Techstar® OT16 este un dispozitiv multifuncțional 3 în 1 care permite transmiterea și recepționarea semnalului audio prin Bluetooth și poate funcționa ca adaptor auxiliar. Acest dispozitiv versatil este ideal pentru utilizare în conexiuni audio fără fir sau prin cablu.

Caracteristici principale:

- **Mod 3 în 1:** Funcționează ca transmițător, receptor și adaptor auxiliar.
 - **Compatibilitate universală:** Compatibil cu dispozitive Bluetooth și dispozitive audio prin port auxiliar de 3,5 mm.
 - **Bluetooth v5.0:** Oferă o conexiune rapidă și stabilă, cu o rază de până la 10 metri.
 - **Design portabil:** Compact și ușor de transportat.
-

Conținutul pachetului:

1. Transmițător/Receptor Techstar® OT16
 2. Cablu audio auxiliar de 3,5 mm
 3. Cablu de încărcare USB
 4. Manual de utilizare
-

Specificații tehnice:

- **Bluetooth:** versiunea 5.0
 - **Rază de acoperire:** până la 10 metri
 - **Autonomie baterie:** până la 10 ore de utilizare continuă
 - **Timp de încărcare:** aproximativ 1,5 ore
 - **Port de încărcare:** Micro-USB
-

Instrucțiuni de utilizare:

1. Pornirea dispozitivului

- Apăsați și mențineți apăsat butonul de pornire timp de 3 secunde până când LED-ul clipește, indicând că dispozitivul este pornit și gata de împerechere.

2. Selectarea modului de utilizare

- **Mod Transmițător (TX):** Selectați modul TX pentru a transmite sunetul de la un dispozitiv non-Bluetooth (ex. TV, MP3 player) la un dispozitiv cu Bluetooth (ex. căști sau boxă Bluetooth).
- **Mod Receptor (RX):** Selectați modul RX pentru a recepționa sunetul de la un dispozitiv Bluetooth (ex. telefon) și redirecționați-l către un sistem audio fără Bluetooth (ex. boxe).
- **Mod Adaptor auxiliar:** Conectați OT16 prin cablul auxiliar de 3,5 mm la un sistem audio fără Bluetooth, iar dispozitivul va funcționa ca intermediar pentru redarea sunetului.

3. Împerecherea dispozitivului

- În modul TX: Asigurați-vă că dispozitivul Bluetooth la care doriți să transmiteți (ex. căști) este în modul de împerechere. OT16 se va conecta automat la dispozitiv.

- În modul RX: Activați Bluetooth pe telefon sau pe alt dispozitiv, căutați „Techstar OT16” și selectați pentru a finaliza împerecherea.

4. Conectarea prin cablu auxiliar

- Conectați OT16 la dispozitivul audio prin cablul de 3,5 mm inclus pentru utilizare în modurile RX și TX sau ca adaptor auxiliar.

5. Încărcarea dispozitivului

- Conectați cablul de încărcare la un port USB. LED-ul roșu indică încărcarea și se va stinge când dispozitivul este complet încărcat.

Indicatori LED și notificări:

- LED albastru intermitent: Dispozitivul este în modul de împerechere.
- LED albastru constant: Conexiunea a fost realizată cu succes.
- LED roșu aprins: Dispozitivul este în curs de încărcare.
- LED stins: Încărcarea este completă.

Întreținere și sfaturi utile:

- Pentru a prelungi durata bateriei, încărcați complet dispozitivul înainte de prima utilizare.
- Evitați expunerea dispozitivului la apă și temperaturi extreme pentru a evita deteriorarea.
- Dacă întâmpinați dificultăți de conectare, resetați dispozitivul și repetați procedura de împerechere.

Depanare:

1. Dispozitivul nu se împerechează:
 - Asigurați-vă că Techstar® OT16 este în modul corespunzător (TX sau RX).
 - Reporniți dispozitivul și reîncercați împerecherea.
2. Durată scurtă de utilizare:
 - Verificați dacă dispozitivul a fost încărcat complet înainte de utilizare.
3. Sunet distorsionat:
 - Asigurați-vă că nu sunt obstacole între dispozitiv și sursa audio și că se află în raza de acoperire de 10 metri.

Notă: Transmițătorul/Receptorul Techstar® OT16 este compatibil cu majoritatea dispozitivelor care acceptă Bluetooth audio, însă poate necesita ajustări suplimentare în cazul echipamentelor audio profesionale.