

Introducere

Felicitări pentru achiziționarea redresorului auto digital Foxsur! Acest redresor este ideal pentru încărcarea bateriilor auto de 12V și 24V și este dotat cu un ecran LED pentru monitorizarea procesului de încărcare. Designul său inteligent ajustează automat tensiunea și curentul de încărcare pentru o performanță optimă și protecție.

1. Caracteristicile Produsului

- **Compatibilitate:** Suportă baterii de 12V și 24V
 - **Curent de încărcare:** 10A
 - **Ecran LED:** Afișează starea de încărcare și parametrii bateriei
 - **Funcții de protecție:** Protecție împotriva supratensiunii, supraîncălzirii și polarității inverse
-

2. Conținutul Pachetului

- Redresor auto digital Foxsur 12V/24V 10A
 - Cabluri de încărcare cu cleme
 - Manual de utilizare
-

3. Instalare și Conectare

Instrucțiuni de Siguranță

- Asigurați-vă că redresorul este oprit înainte de a conecta clemele la baterie.
- Evitați expunerea redresorului la apă sau alte lichide pentru a preveni riscul de șoc electric.

Pașii de Conectare

1. **Selectați tensiunea corespunzătoare:** Alegeți modul de încărcare 12V sau 24V în funcție de tipul de baterie.
 2. **Conectarea la bornele bateriei:** Conectați clema roșie la borna pozitivă (+) și clema neagră la borna negativă (-) a bateriei.
 3. **Conectare la priză:** Introduceți redresorul într-o priză de alimentare și porniți dispozitivul.
-

4. Utilizarea Redresorului

- **Monitorizare pe Ecran LED:** Verificați parametrii afișați, precum nivelul de încărcare, tensiunea și curentul de încărcare.
 - **Mod de încărcare inteligent:** Redresorul ajustează automat curentul și tensiunea de încărcare în funcție de nevoile bateriei.
 - **Finalizarea încărcării:** Când bateria este complet încărcată, redresorul va afișa acest lucru pe ecran și va opri automat încărcarea.
-

5. Întreținere și Îngrijire

- **Curățați periodic carcasa redresorului** cu o cârpă moale.
- **Depozitați dispozitivul într-un loc uscat și răcoros** atunci când nu este utilizat.
- **Verificați regulat cablurile și clemele** pentru a asigura o conectivitate sigură.

6. Specificații Tehnice

Caracteristică	Specificație
Tensiune de ieșire	12V/24V
Curent maxim de încărcare	10A
Ecran LED	Da
Funcții de protecție	Supratensiune, polaritate inversă, supraîncălzire

7. Întrebări Frecvente (FAQ)

- Cum aleg tensiunea corectă pentru încărcare?
 - Selectați 12V pentru bateriile de 12V și 24V pentru bateriile de 24V înainte de conectarea la baterie.
 - Redresorul se încălzește în timpul utilizării. Este normal?
 - Da, este normal ca redresorul să se încălzească în timpul încărcării. Asigurați-vă că este într-un loc bine ventilat.
-

Vă dorim o utilizare eficientă și sigură a redresorului auto Foxsur!