

Manual de Utilizare „Tester Inteligent de Baterii FOXSUR FBT-300 12V”

Cod produs (SKU): SKU3227

Ce este produsul / la ce se folosește:

Testerul inteligent FOXSUR FBT-300 este un dispozitiv digital pentru diagnosticarea și evaluarea stării bateriilor auto de 12V, compatibil cu baterii plumb-acid, AGM, GEL, VRLA și MF. Acesta măsoară parametri precum tensiune, rezistență internă, curent de pornire (CCA) și indică starea generală a acumulatorului (Good / Recharge / Replace).

Pașii de punere în funcțiune:

1. Conectați clemele testerului la bornele bateriei (roșu la +, negru la -).
2. Dispozitivul se va porni automat, alimentat de bateria testată.
3. Selectați tipul bateriei (AGM, GEL, STD, etc.) și standardul de testare (CCA, DIN, IEC).
4. Apăsați butonul ENTER pentru a începe analiza.
5. Citiți rezultatele afișate: tensiunea (V), valoarea CCA măsurată și starea bateriei.
6. După test, deconectați clemele în ordinea inversă conectării.

Tensiune / alimentare / condiții de utilizare:

- Alimentare: DC 9V – 18V (de la bateria testată)
- Tensiune nominală: 12V DC
- Domeniu măsurare CCA: 100 – 2000 CCA
- Ecran: LCD color 2.4”
- Temperatură de lucru: -10°C până la +50°C
- Greutate: ~300 g

Avertismente de siguranță:

- Nu conectați clemele inversate pe bornele bateriei.
- Nu utilizați produsul în spații umede sau expuse la ploaie.
- Nu deconectați dispozitivul în timpul testării.
- Nu utilizați pe baterii cu tensiune diferită de 12V.
- Nu lăsați dispozitivul conectat după finalizarea testului.
- Nu demontați produsul; intervențiile neautorizate anulează garanția.
- Nu lăsați la îndemâna copiilor.

Date importator / producător:

Neoallbet SRL (Techstar)

Sediul social birouri: loc. Bragadiru, jud. Ilfov, Str. Curcubeului Nr. 9C, Vila 1, Parter Cam. 1-3, 5, 8 și Etaj Cam. 1-5, ZIP: 077025

Frecvență și putere:

Produsul funcționează prin măsurare electrică internă, fără emisii radio.

Putere consumată: <2W

Nu intră sub incidența directivei RED.

Declarația UE de conformitate este disponibilă la adresa:

https://c.cdnmp.net/806760432/custom/prod/declaratie_conformitate_3815.pdf