

Manual de Utilizare Priza inteligenta ATORCH S1B WiFi

****Manual de Utilizare Priza inteligenta si Controller smart temperatura ATORCH S1B WiFi****

Cod produs: SKU3339

****Ce este produsul / la ce se foloseste:****

Priza inteligenta ATORCH S1B WiFi permite monitorizarea si controlul consumului de energie electrica, precum si reglarea temperaturii prin functia de termostat smart. Este compatibila cu aplicatiile Tuya Smart / Smart Life si poate fi controlata de la distanta prin smartphone.

****Punere in functiune:****

1. Conectati priza intr-o sursa de alimentare 230V AC.
2. Descarcati aplicatia Tuya Smart sau Smart Life din App Store / Google Play.
3. Creati un cont si adaugati dispozitivul in aplicatie prin modul WiFi 2.4GHz.
4. Conectati senzorul de temperatura inclus la portul dedicat al prizei.
5. Setati parametrii de temperatura doriti in aplicatie.
6. Priza poate comuta automat alimentarea in functie de temperatura setata.

****Tensiuni / Conditii de utilizare:****

Alimentare: 230V AC / 50Hz

Putere maxima: 3680W (16A)

Conectivitate: WiFi 2.4GHz

Interval de temperatura de masurare: -20 C pana la +100 C

Interval de temperatura ambientala de functionare: 0 C - 40 C

Umiditate maxima: 80% (fara condens)

****Avertismente de siguranta:****

Instalarea se recomanda a fi realizata de personal calificat.

Nu utilizati produsul in exterior sau in medii umede.

Nu depasiti sarcina nominala de 16A.

Nu conectati aparate care pot produce suprasarcina (cuptoare industriale, aparate de sudura etc.).

Nu demontati priza.

Nu lasati produsul la indemana copiilor.

****Date importator / distribuitor:****

SC Neoallbet SRL (ATORCH)

Sediul social birouri: loc. Bragadiru, judetul Ilfov, Str. Curcubeului, Nr. 9C, Vila 1, Parter Cam. 1-3, 5, 8 si Etaj Cam 1-5, ZIP: 077025

****Declaratia UE de conformitate** este disponibila la adresa:**

https://c.cdnmp.net/806760432/custom/prod/declaratie_conformitate_3998.pdf