Manual de Utilizare – Redresor Încărcător Inteligent Baterii Auto FOXSUR 12V/24V

Cod produs (SKU): SKU3499

Ce este produsul / La ce se folosește:

Redresorul FOXSUR 12V/24V este un încărcător automat pentru baterii auto, moto și alte acumulatori plumb-acid (GEL, AGM, SLA). Este proiectat pentru încărcare inteligentă, protejată și eficientă, cu funcție de recondiționare a bateriilor descărcate.

Pași de punere în funcțiune:

1. **Conectați clemele: roșie la borna pozitivă (+) și neagră la borna negativă (–) a bateriei.**
2. **Conectați cablul de alimentare la priză (230V AC).**
3. **Pe afișaj apare tensiunea și tipul de baterie detectat automat.**
4. **Selectați tensiunea (12V/24V) și modul de lucru dorit (Auto/Moto/Repair, după caz).**
5. **Redresorul începe încărcarea automată; procesul este monitorizat prin ecranul digital.**
6. **La finalizarea încărcării, dispozitivul trece automat în mod menținere (float).**
7. **Deconectați redresorul mai întâi de la priză, apoi de la bornele bateriei.**

Tensiuni / alimentare / condiții de utilizare:

- **Tensiune de alimentare: AC 220–240V / 50Hz**
- **Tensiune de încărcare: 12V / 24V DC**
- **Curent maxim de încărcare: 8A (12V) / 4A (24V)**
- **Domeniu de temperatură: 0°C – 40°C**
- **Umiditate relativă: ≤ 80% RH (fără condens)**
- **Pentru uz interior și spații ventilate.**

Avertismente de siguranță:

- **Nu utilizați redresorul în medii umede sau lângă materiale inflamabile.**
- **Nu conectați invers polaritățile – riscați deteriorarea echipamentului sau a bateriei.**
- **Nu demontați carcasa și nu modificați componentele interne.**
- **Nu încărcați baterii defecte sau înghețate.**
- **Nu lăsați nesupravegheat dispozitivul în timpul utilizării.**
- **Deconectați alimentarea înainte de manipularea bornelor.**
- **Nu lăsați la îndemâna copiilor.**

Informații tehnice suplimentare:

- **Tipuri compatibile: GEL / AGM / SLA / plumb-acid.**
- **Funcții: încărcare automată în mai multe trepte, protecție la scurtcircuit, supratensiune, supraîncălzire și inversare polaritate.**
- **Ecran LCD pentru afișarea tensiunii, curentului, procentului de încărcare și modului activ.**
- **Carcasă ignifugă, protejată termic.**

Date importator / producător:

Neoallbet SRL (Techstar)

Sediu social birouri: loc. Bragadiru, jud. Ilfov, Str. Curcubeului, Nr. 9C, Vila 1, Parter Cam. 1-3, 5, 8 și Etaj Cam. 1-5, ZIP: 077025

Declarația UE de conformitate este disponibilă la adresa:

https://c.cdnmp.net/806760432/custom/prod/declaratie_conformitate_4197.pdf