

# MANUAL DE UTILIZARE "Tester circuite electrice auto TopDiag P100 Pro"

Cod produs: SKU3582

MANUAL DE UTILIZARE "Tester circuite electrice auto TopDiag P100 Pro"

Cod produs: SKU3582

**\*\*Ce este produsul / la ce se foloseste:\*\***

Testerul de circuite electrice auto TopDiag P100 Pro este un dispozitiv profesional pentru verificarea si diagnosticarea instalatiilor electrice din vehicule. Permite masurarea tensiunii, testarea polaritatii, verificarea continuitatii si alimentarea directa a circuitelor pentru depistarea defectiunilor.

**\*\*Pasi de punere in functiune:\*\***

1. Conectati cablul de alimentare al testerului la bateria vehiculului (rosu la +12V, negru la masa).
2. Porniti dispozitivul prin apasarea butonului de alimentare.
3. Utilizati sonda de test pentru a verifica punctele dorite din circuitul electric.
4. Pe ecranul LCD se vor afisa valorile masurate (tensiune, polaritate, continuitate).
5. Daca doriti sa alimentati un circuit, apasati butonul "Power" pentru a trimite tensiune pe firul testat.
6. Dupa finalizarea testelor, deconectati dispozitivul de la bateria vehiculului.

**\*\*Tensiuni / alimentare / conditii de utilizare:\*\***

- Alimentare: 12V DC (direct din bateria vehiculului)
- Tensiune maxima testata: 12V - 24V DC
- Temperatura de functionare: 0 C - 50 C
- Umiditate maxima: 80% RH
- Lungime cablu: 5m
- Afisaj: LCD iluminat

**\*\*Avertismente de siguranta:\*\***

- Nu utilizati dispozitivul pe circuite alimentate cu tensiuni mai mari de 24V.
- Nu conectati gresit polaritatea cablurilor de alimentare.
- Nu atingeti cu mana zonele metalice in timpul testarii.
- Nu lasati dispozitivul conectat permanent la sursa de alimentare.
- Nu deschideti carcasa; reparatiile se fac doar de personal autorizat.
- Nu lasati produsul la indemana copiilor.

**\*\*Informatii suplimentare:\*\***

- Functii: masurare tensiune DC, test polaritate, verificare scurtcircuit, test continuitate.
- Protectie impotriva supratensiunii.
- Cablu extensibil pentru testarea zonelor greu accesibile.

**\*\*Date importator / producator:\*\***

Neoallbet SRL (Techstar)

Sediu social birouri: loc. Bragadiru, jud. Ilfov,

Str. Curcubeului Nr. 9C, Vila 1, Parter Cam. 1-3, 5, 8 si Etaj Cam 1-5, ZIP: 077025

**\*\*Declaratia UE de conformitate este disponibila la adresa:\*\***

[https://c.cdnmp.net/806760432/custom/prod/declaratie\\_conformitate\\_4294.pdf](https://c.cdnmp.net/806760432/custom/prod/declaratie_conformitate_4294.pdf)