

MANUAL DE UTILIZARE "Tester incarcare si reparare baterii auto KONNWEI KW850 Smart Charger 12V/24V"

Cod produs: SKU3583

MANUAL DE UTILIZARE "Tester incarcare si reparare baterii auto KONNWEI KW850 Smart Charger 12V/24V"

Cod produs: SKU3583

****Ce este produsul / la ce se foloseste:****

KONNWEI KW850 este un redresor si tester inteligent pentru baterii auto de 12V si 24V, destinat incarcarii, testarii si repararii acumulatorilor plumb-acid, AGM, GEL, EFB si SLA. Este conceput pentru autoturisme, motociclete si vehicule comerciale usoare.

****Pasi de punere in functiune:****

1. Asigurati-va ca dispozitivul este deconectat de la reseaua de alimentare inainte de conectare la baterie.
2. Conectati clemele: rosu la borna pozitiva (+), negru la borna negativa (-).
3. Conectati redresorul la priza 230V.
4. Selectati modul corespunzator (Incarcare, Testare, Reparare).
5. Procesul de incarcare sau reparare porneste automat. Afisajul LCD indica tensiunea, curentul si procentul de incarcare.
6. Dupa finalizare, deconectati cablul de alimentare si apoi clemele de pe baterie.

****Tensiuni / alimentare / conditii de utilizare:****

- Alimentare: 220-240V AC, 50/60Hz
- Curent maxim incarcare: 10A (12V) / 5A (24V)
- Capacitate baterii suportate: 4Ah - 120Ah
- Temperatura de lucru: -10 C pana la +40 C
- Umiditate admisa: pana la 85% RH

****Avertismente de siguranta:****

- Nu utilizati dispozitivul in medii explozive sau umede.
- Nu acoperiti redresorul in timpul functionarii; permite ventilarea.
- Evitati conectarea inversa a polaritatii risc de deteriorare a bateriei.
- Nu lasati dispozitivul nesupravegheat in timpul incarcarii.
- Nu deschideti carcasa; reparatiile se efectueaza doar de personal autorizat.
- Nu lasati produsul la indemana copiilor.

****Informatii suplimentare:****

- Afisaj LCD digital cu afisarea parametrilor in timp real.
- Protectii integrate: supraincercare, supraincalzire, polaritate inversata, scurtcircuit.
- Functie de reparare pentru baterii sulfamate.
- Compatibil cu baterii auto si moto de 12V si 24V.

****Date importator / producator:****

Neoallbet SRL (Techstar)

Sediu social birouri: loc. Bragadiru, jud. Ilfov,

Str. Curcubeului Nr. 9C, Vila 1, Parter Cam. 1-3, 5, 8 si Etaj Cam 1-5, ZIP: 077025

****Declaratia UE de conformitate este disponibila la adresa:****

https://c.cdnmp.net/806760432/custom/prod/declaratie_conformitate_4295.pdf