

Manual de Utilizare "Alarma Antifurt Motocicleta Techstar 12V cu Telecomanda"

SKU: SKU3633

Descriere si utilizare

Sistem de securitate pentru motociclete/scutere 12V, cu senzor de vibratii si sirena 120-125 dB.
Se armeaza/dezarmeaza din telecomanda si poate semnaliza acustic si prin semnalizari.

Punere in functiune (esential)

1. Opriti contactul si deconectati borna negativa a bateriei de 12V.
2. Alegeti locul de montaj pentru modul si sirena (ferit de caldura si apa).
3. Fixati modulul si montati sirena orientata astfel incat sa nu colecteze apa.
4. Pozitionati antena (firul verde) cat mai drept, departe de metal, pentru raza mai buna.
5. Conectati alimentarea: rosu la +12V, negru la masa (-); respectati polaritatea.
6. Conectati firele galbene la semnalizari (optional).
7. Izolati imbinarile, apoi reconectati bateria.
8. Incarcati acumulatorul intern prin USB-C daca este necesar.
9. Testati Arm/Disarm si reglati sensibilitatea (7 niveluri) din telecomanda.

Alimentare si conditii de utilizare

Alimentare: 12V DC; curent de lucru <150 mA; curent in repaus <5 mA.

Acumulator: 700 mAh; incarcare: USB-C. Protectie: IP55 (stropire), nu scufundare/jet direct.

Avertismente de siguranta

Nu actionati telecomanda in timpul conducerii; opriti in siguranta pentru setari.

Instalare recomandata de o persoana calificata; evitati scurtcircuite sau porniri neasteptate.

Respectati polaritatea si izolati conexiunile; nu folositi produsul cu cabluri deteriorate.

Sirena este foarte puternica (pana la 125 dB); evitati testarea aproape de ureche.

Nu expuneti direct la jet de apa; nu demontati; pastrati departe de copii.

Informatii radio (RED)

Frecventa telecomanda: 315 +/-0,5 MHz; raza afisata: pana la 20 m (in functie de obstacole/interferente).

Puterea de emisie nu este mentionata in documentatia/listarea produsului.

Date importator/producer (nume + adresa)

Neoallbet SRL (Techstar);

Sediu social birouri: loc. Bragadiru, judetul Ilfov, Str. Curcubeului, Nr. 9C, Vila 1,

Parter Cam. 1-3, 5, 8 si Etaj Cam 1-5, ZIP: 077025

Declaratia UE de conformitate este disponibila la adresa:

https://c.cdnmp.net/806760432/custom/prod/declaratie_conformitate_4351.pdf