

Manual de Utilizare "Alarma antifurt motocicletă / bicicletă 12V Techstar"

SKU: SKU3634

Ce este produsul / la ce se folosește: Sistem de alarmă antifurt 12V pentru motociclete/biciclete electrice compatibile, cu sirena 120-125 dB, senzor de vibrație și telecomandă wireless; poate comanda semnalizările (optional).

Conținut pachet: Modul control cu cablaj/conectori, sirena (horn), 2 telecomenzi wireless, cablaj extensie/mufa (după configurație), bandă adezivă.

Pasi de punere în funcțiune:

- 1) Deconectați alimentarea 12V a vehiculului înainte de instalare.
- 2) Montați modulul central ferm, într-un loc ferit de căldură excesivă și umezeală.
- 3) Montați sirena orientată în sus și protejată de stropi direcți.
- 4) Poziționați antena cât mai dreaptă, evitând contactul cu metalul.
- 5) Conectați roșu la +12V și negru la masă; alb la sirena.
- 6) Conectați galben la semnalizări (optional) și celelalte ieșiri doar dacă vehiculul permite.
- 7) Fixați cablurile astfel încât să nu atingă piese în mișcare sau fierbinti.
- 8) Reconectați alimentarea și verificați funcționarea (Armare/Dezarmare).
- 9) Reglați sensibilitatea (7 nivele) din telecomandă, după necesități.
- 10) Încărcați acumulatorul intern 700 mAh prin USB-C, cu accesorii compatibile.

Tensiuni / alimentare / condiții de utilizare: Alimentare 12V DC; curent de lucru <150 mA; standby <5 mA; protecție IP55 (rezistență la stropire, fără imersie).

Informații radio (RED): Frecvență telecomandă 315 +/- 0.5 MHz; rază aprox. 20 m uzual / până la 50 m în câmp deschis (în funcție de obstacole). Putere RF: conform Declarației UE de conformitate.

Avertismente de siguranță: Nu desfaceți carcasa; nu scufundați în apă; nu utilizați la altă tensiune decât 12V; utilizați/încărcați numai prin USB-C cu accesorii compatibile; păstrați departe de copii.

Date importator/producer (nume + adresă): Neoallbet SRL (Techstar); Sediul social birouri: loc. Bragadiru, județul Ilfov, Str. Curcubeului, Nr. 9C, Vila 1, Parter Cam. 1-3, 5, 8 și Etaj Cam 1-5, ZIP: 077025

Declarația UE de conformitate este disponibilă la adresa:

"https://c.cdnmp.net/806760432/custom/prod/declaratie_conformitate_4352.pdf"