

Manual de Utilizare "Receiver Audio Bluetooth Techstar T88, Bluetooth 5.3, AUX 3.5mm + RCA L/R, USB Play (U-Disk), USB-C 5V, Distanța 10m, Stereo HiFi"

SKU3642

Ce este produsul / la ce se folosește

Techstar T88 este un receiver audio Bluetooth (RX) care adaugă conectivitate wireless echipamentelor audio fără Bluetooth (amplificator, boxe active, receiver AV, sistem auto cu AUX). Redă sunet prin ieșire AUX 3.5 mm sau RCA L/R și poate reda muzică și de pe stick USB (U-Disk).

Pasi de punere in functiune

1. Pozitionati dispozitivul aproape de amplificator/boxe si de o sursa USB 5V.
2. Conectati iesirea audio: fie cablu AUX 3.5 mm, fie cablu RCA L/R la intrarea LINE-IN/AUX a sistemului audio.
3. Alimentati T88 prin portul USB-C cu un adaptor USB 5V sau port USB (ex. TV, incarcator, auto).
4. Porniti sistemul audio si selectati intrarea corecta (AUX/LINE).
5. Activati Bluetooth pe telefon/tableta si cautati dispozitivul „Techstar T88” (denumirea poate varia).
6. Selectati dispozitivul pentru imperechere; dupa conectare, redati muzica din aplicatia dorita.
7. Pentru redare de pe USB, introduceti un stick USB cu fisiere audio compatibile; redarea porneste automat, daca este suportata.
8. Folositi butoanele de pe carcasa pentru Play/Pause si Volum +/- (functie dependenta de dispozitiv/aplicatie).

Tensiuni / alimentare / conditii de utilizare

Alimentare: USB-C, DC 5V. Utilizati la interior, in loc uscat, 0-35°C, ferit de umezeala, praf excesiv si surse puternice de caldura. Distanța tipică Bluetooth: până la ~10 m (în funcție de obstacole/interferențe).

Avertismente de siguranta

Nu utilizati produsul in apropierea apei sau cu mainile ude. Nu desfaceti si nu modificati dispozitivul. Nu scurtcircuitati conectorii. Folositi numai alimentare 5V; nu conectati la tensiuni mai mari. Opriti alimentarea inainte de conectarea/deconectarea cablurilor audio. Tineti produsul si accesoriile departe de copiii mici (piese mici). Nu acoperiti dispozitivul in timpul functionarii.

Informatii radio (Directiva RED)

Tehnologie: Bluetooth 5.3. Banda de frecventa: 2.4 GHz (2402-2480 MHz). Puterea maxima de emisie nu este specificata in fisa produsului; dispozitivul este destinat utilizarii in UE in conformitate cu cerintele aplicabile.

Date importator/producer (nume + adresa)

Neoallbet SRL (Techstar); Sediul social birouri: loc. Bragadiru, judetul Ilfov, Str. Curcubeului, Nr. 9C, Vila 1, Parter Cam. 1-3, 5, 8 si Etaj Cam 1-5, ZIP: 077025

Declaratia UE de conformitate este disponibila la adresa:

"https://c.cdnmp.net/806760432/custom/prod/declaratie_conformitate_4366.pdf"