

Manual de utilizare CAR KIT BLUETOOTH

Pornirea/oprirea dispozitivului

Pornire: Apasati si mentineti tasta “On/Off” timp de 6 secunde pana cand auziti un sunet de scurta durata, iar ledul indicator de culoare albastra se va aprinde si va licari de 5 ori.

Oprire: Atunci cand acesta se afla in modul Standby, apasati si mentineti timp de 6 secunde tasta “On/Off” pana cand auziti de 3 ori sunetul, iar led-ul rosu va licari de 3 ori. **Imperecherea**

Conexiunea se realizeaza manual sau automat. Daca il utilizati pentru prima data, trebuie sa il conectati manual cu telefonul mobil. Procesul de imperechere se realizeaza astfel:

1. Pozitionati receptorul Bluetooth la o distanta de cel mult 1 metru fata de telefonul mobil.
2. Asigurati-va ca dispozitivul este in modul OFF.
3. Apasati si mentineti tasta “On/Off” timp de 6 secunde , iar ledul va licari in rosu si albastru, alternativ. Acum dispozitivul este gata de imperechere.
4. Activati functia Bluetooth a telefonului mobil si cautati dispozitivele Bluetooth disponibile.
5. Selectati “BT Speaker” din lista.
6. Inserati codul predefinit “0000” pentru a imperechea telefonul mobil cu receptorul Bluetooth. Atunci cand procesul de imperechere este complet, ar trebui sa auziti un sunet lung, iar ledul albastru va licari incet de 3 ori. Acest lucru indica faptul ca imperecherea s-a realizat cu succes, apoi receptorul va intra in modul standby, iar ledul albastru va licari la fiecare 3 secunde.
7. Asigurati-va ca intre telefonul mobil si car kit nu este o distanta mai mare de 10 metri.

Imperecherea cu cel de-al doilea telefon:

Receptorul Bluetooth va permite sa il conectati cu doua telefoane mobile in acelasi timp. Pasii pe care trebuie sa ii urmati:

1. Dupa ce conectarea cu primul telefon s-a realizat cu succes, opriti receptorul si apoi porniti-l.
2. Pentru a realiza imperecherea cu cel de-al doilea telefon, urmati pasii de mai sus.

Important:

In timpul procesului de conectare Bluetooth, daca nu reusiti sa realizati conexiunea intr-un interval de 2 minute, receptorul se va opri. Repetati pasii de mai sus pentru a realiza din nou conexiunea.

Reconectare automata intre car kit si telefonul mobil

1. Receptorul se va conecta automat cu ultimul dispozitiv cu care a realizat conexiunea
2. Atunci cand receptorul este oprit sau cand telefonul mobil se afla la o distanta mai mare de 10 metri fata de receptor, conexiunea se va opri
3. Odata ce receptorul Bluetooth este pornit din nou si pozitionat la mai putin de 10 metri fata de telefonul mobil cu care este conectat, conexiunea se va restabili automat.
4. In cazul in care doriti sa conectati car kit-ul cu un alt telefon mobil, selectati “disconnecting”.

Nota: Atunci cand se va pierde conexiunea, ledul albastru va licari scurt si repede, iar dupa 10 minute dispozitivul se va opri automat.

Utilizarea dispozitivului

Dupa ce ati realizat conexiunea Bluetooth cu succes, orice apel va fi transmis mai intai receptorului Bluetooth, insa puteti sa le transferati pe telefonul mobil.

Din momentul in care conexiunea s-a realizat, iar bateria a fost incarcata complet, veti beneficia de urmatoarele functii:

Efectuarea apelurilor:

Puteti initia apeuri de pe telefonul mobil, sau direct de pe car kit folosind comenzile de apelare (daca telefonul mobil suporta aceste proceduri).

Raspunsul:

Atunci cand primiti un apel, receptorul va suna. Apasati scurt tasta “Answer” pentru a raspunde. Daca telefonul este setat astfel incat sa raspunda automat, utilizatorul nu este nevoit sa apese “Talk” pentru a raspunde, ci sunetul va fi transmis automat difuzorului.

Incheierea unui apel:

Apasati scurt tasta “Onn/Off” sau incheiati apelul in mod normal de pe telefonul mobil.

Respingerea apelurilor:

Apasati si mentineti tasta “End” timp de 3 secunde.

Reinitierea ultimului apel:

In modul Standby, apasati scurt tasta “Answer” de doua ori.

Ajustarea volumului:

Apasati tastele “Volum +” sau “Volum -” in mod repetat pentru a ajusta volumul.

Comutarea converstaiei intre receptorul Bluetooth si telefonul mobil:

De la Receptor la telefon:

Atunci cand sunteti intr-o conversatie pe Receptor, apasati tasta “End”, iar conversatia va trece pe telefonul mobil. Apasati din nou “End”, iar conversatia va fi comutata din nou de pe telefon pe receptor.

Nota: Aceasta functie nu este disponibila pentru toate dispozitivele Bluetooth, ci depinde de compatibilitatea dintre dispozitivele conectate.

Deconectarea

Puteti deconecta receptorul Bluetooth prin intermediul telefonului mobil oprind difuzorul sau selectand “BT Speaker” de pe telefonul mobil.

În cazul în care deconectarea de pe telefonul mobil are loc atunci când receptorul este pornit, acesta se va opri automat după 10 minute.

Convorbiri de pe cel de-al doilea telefon

Dacă ați realizat conexiunea cu două telefoane mobile, primul este telefonul principal la ale cărui apeluri puteți răspunde prin acționarea tastei “Answer”.

Selectarea raportării vocale

Dispozitivul este prevăzut cu 3 limbi străine: engleza, chineza și spaniola. Pentru a schimba între ele, apăsați tasta “End” timp de 3 secunde și veți primi raportare vocală în cele 3 limbi, pe rând. Dacă doriți să alegeți limba Engleza, odată ce auziți semnalul sonor în limba engleza, apăsați tasta “Answer” pentru confirmare și se va seta limba engleza. Pentru selectarea unei alte limbi procedați în același mod.

Trecerea la setările initiale

Pentru a reseta dispozitivul și a șterge informațiile anterioare de împerechere, urmați pașii:

1. Asigurați-vă că dispozitivul se află în modul standby.
2. Apăsați și mențineți simultan tastele “volum +” și “volum –” timp de 5 secunde până când ledul roșu și cel albastru încep să licească alternativ. Eliberați tastele și treceți difuzorul la setările initiale, iar mai apoi porniți-l din nou. Astfel, va intra automat în modul de împerechere.

Voltaj redus pentru protejarea bateriei

Atunci când voltajul bateriei scade la 3.3V, ledul roșu va licări la fiecare 3 secunde, iar dispozitivul se va opri automat atunci când voltajul va ajunge sub 3.0V.

Condiții de păstrare și funcționare

1. Nu păstrați dispozitivul în zone în care se află lichide sau în spații cu un nivel ridicat de umiditate. Acesta nu este rezistent la apă.
2. Nu folosiți solvenți abrazivi de curățare pentru a-l curăța.
3. Nu îl păstrați la temperaturi extreme, deoarece poate exploda.
4. Nu îl puneți în contact cu obiecte ascuțite, deoarece se poate zgăria sau deteriora.
5. Nu încercați să dezamblați dispozitivul.
6. Dacă nu folosiți dispozitivul pentru o perioadă, păstrați-l în medii uscate, ferite de temperaturi extreme, umiditate și praf.