

Shelly Pro 3EM 120A - Contor de energie trifazat DIN

Shelly Pro 3EM 120A este un contor de energie profesionist, destinat montajului pe sina DIN in tabloul electric, pentru masurarea in timp real a consumului de energie pe o instalatie trifazata.

Dispozitivul este livrat impreuna cu 3 clesti transformatori de curent (CT) de 120A, cate unul pentru fiecare faza, si masoara tensiune, curent, putere activa si aparenta pentru fiecare faza in parte.

Specificatii tehnice

Tip dispozitiv	Contor de energie trifazat, montaj pe sina DIN
Interval curent masurat	0 - 120A per faza (prin cleste CT extern, inclus)
Precizie curent	±1% (2-120A), ±2% (1-2A), ±5% (0-1A)
Interval tensiune masurata	100 - 260V AC, precizie ±1%
Clasa de precizie	Clasa B (conform IEC 62053-21)
Control contactor	Nu are releu integrat; pentru control contactor necesita Shelly Pro 3EM Switch Add-on
Conectivitate	Wi-Fi, Bluetooth, Ethernet (LAN)
Integrare	Aplicatia Shelly Smart Control, Home Assistant, MQTT, Modbus TCP, Webhooks, scripting
Montaj	Sina DIN, tablou electric
Accesorii incluse	3 x clesti transformatori de curent (CT) 120A, cablu 60cm