

Shelly Plus Smoke Alarm

Shelly Plus Smoke este un detector inteligent de fum cu senzor fotoelectric, conectivitate Wi-Fi. Alimentat cu baterie CR123A. Firmware gen2.

Specificatii tehnice

GENERAL

Model	SNSN-0031Z
Generație	Plus
SSID	ShellyPlusSmoke-XXXXXX
Firmware	Gen2

FIZIC

Dimensiuni	90 x 90 x 27 mm
Culoare	Alb

MEDIU

Temperatură de lucru	-20 °C la 40 °C
Umiditate	30 % – 70 % RH
Altitudine max.	2000 m

ELECTRIC

Alimentare	CR123A 3 V
Autonomie estimată	Aprox. 2 ani

SENZORI

Tip senzor fum	Fotoelectric
Alarm sonor	85 dB la 1 m

RADIO — WI-FI

Protocol	802.11 b/g/n/ax
Bandă RF	2412 – 2472 MHz
Putere RF max.	< 20 dBm
Rază	30 m interior / 50 m exterior

RADIO — BLUETOOTH

Protocol	5.0 (LE)
Rază	10 m interior / 30 m exterior

FIRMWARE

Schedules	20
Webhooks	20, câte 5 URL/hook
Scripting	Da
MQTT	Da