

Shelly Plug PM Gen3

Culoare: Alba

Priza inteligenta Wi-Fi dedicata monitorizarii consumului de energie electrica in timp real. Se conecteaza direct la retea Wi-Fi si poate fi urmarita din aplicatia Shelly Smart Control sau prin integrari precum Alexa, Google Home si Samsung SmartThings.

Important: Shelly Plug PM Gen3 NU are releu de comutare - nu poate porni/opri de la distanta aparatul conectat, fiind dedicata exclusiv masurarii si analizei consumului. Pentru control ON/OFF de la distanta, alegeti Shelly Plug S Gen3 sau Shelly Plug M Gen3.

Caracteristici principale

- Monitorizare consum energie in timp real: putere (W), tensiune (V), curent (A), energie (kWh)
- Alerte de suprasarcina pentru prevenirea supraincalzirii sau deteriorarii aparatelor
- LED multicolor cu indicare vizuala a nivelului de consum, mod Night
- Functioneaza ca range extender Wi-Fi si gateway Bluetooth (BLE)
- Scripting local, suport MQTT, webhook-uri (20, cate 5 URL-uri fiecare)
- Estimarea costurilor de operare pentru fiecare aparat conectat
- NU dispune de releu de comutare - doar monitorizare, fara control ON/OFF de la distanta

Specificatii tehnice

Model	S3PL-30116EU
Dimensiuni (l x L x A)	44 x 44 x 70 mm
Greutate	48 g
Alimentare	230 V~, 50 Hz
Consum propriu	< 1 W
Curent maxim masurat	16 A
Putere maxima masurata	3680 W (sarcina rezistiva)
Releu de comutare	Nu (doar monitorizare)
Conectivitate	Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2
Procesor / memorie	Shelly chip ESP-Shelly-C38F, 8 MB flash
Senzor temperatura interna	Da
Culoare disponibila	Alba / Neagra
Garantie	3 ani

Compatibilitate

Amazon Alexa, Google Home, Samsung SmartThings, MQTT, Shelly Smart Control app.