

Shelly Button Add-On (Negru)

Shelly Button Add-On este un accesoriu care adauga o intrare fizica de tip buton dispozitivelor Shelly din familiile Plus, Mini si Pro care nu dispun nativ de o astfel de intrare (de exemplu, cand releul functioneaza in modul comutator si intrarile disponibile sunt deja folosite). Permite montarea dispozitivului Shelly in exteriorul unei doze de perete, fara reconstructie sau cablaj complicat, si ofera control manual local pentru lumini, ventilatoare sau convectoare.

Se conecteaza direct la interfata seriala proprietara Shelly a dispozitivului gazda si nu necesita alimentare separata sau configurare complexa.

Specificatii tehnice

Compatibilitate (montaj comutator/switch)

Gen1	Shelly 1 / 1PM, Shelly 2.5 (mod comutator), Shelly Dimmer 2
Gen2 (Plus/Mini)	Shelly Plus 1 / 1PM, Shelly Plus 2PM (mod comutator), Shelly Plus 1 / 1PM Mini
Gen3	Shelly 1 / 1PM Gen3, Shelly 2PM Gen3 (mod comutator), Shelly 1 / 1PM Mini Gen3, Shelly Dimmer Gen3 (cu nul)
Gen4	Shelly 1 / 1PM Gen4, Shelly 1 / 1PM Mini Gen4

Specificatii fizice

Dimensiuni (HxLxA)	63 x 84 x 28 mm
Greutate	45,62 g
Tip conector	Terminale push-in
Sectiune conductor	0,2 - 1,5 mm ² / 24-16 AWG (rigid, flexibil, cu papuc)
Lungime dezizolare conductor	7 - 8 mm

Alimentare si interfata

Alimentare	Preluata de la dispozitivul Shelly gazda, prin interfata Add-on
Interfata	Interfata seriala proprietara Shelly (Add-on)

Note de instalare

- Se monteaza pe suprafata, langa dispozitivul Shelly gazda, fara a necesita spargerea peretelui.
- Cablul se conecteaza la interfata de Add-on a dispozitivului Shelly (atentie: pe unele modele interfata poate avea tensiune de retea prezenta cand dispozitivul e alimentat).
- Butonul functioneaza ca intrare suplimentara pentru control manual, configurabila din aplicatia Shelly Smart Control.