

## TG20/3 IP23



### Putere

|                       |     |    |
|-----------------------|-----|----|
| Putere trifazică COP  | kVA | 20 |
| Putere monofazică COP | kVA | 10 |

### Date tehnice

|                             |            |          |
|-----------------------------|------------|----------|
| Tensiune                    | V          | 400/230  |
| Frecvență                   | Hz         | 50       |
| Factor de putere            | cos $\phi$ | 0.8/1    |
| Turatie cutiei de viteze    | rpm        | 3000     |
| Power (tractor)             | kW/HP      | 37/50    |
| Turatie ax PTO              | rpm        | 435      |
| Sistem de regulare tensiune |            | Compound |
| Precizie tensiune           | %          | 5        |



### Informatii dimensiuni

|                           |        |      |
|---------------------------|--------|------|
| Lungime                   | (L) mm | 958  |
| Lățime                    | (W) mm | 645  |
| Înălțime                  | (H) mm | 1003 |
| Greutate fără combustibil | kg     | 148  |

### Echipamente

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Thermomagnetic circuit breaker | x |
| Protecție diferențială         | x |
| Voltmeter                      | x |
| Frecvențmetru                  | x |



### Prize

|                          |   |
|--------------------------|---|
| SCHUKO 230V 16A IP54     | 1 |
| 2P+T CEE 230V 32A IP44   | 1 |
| 3P+N+T CEE 400V 32A IP44 | 1 |

### Protectie alternator si priza

|                     |      |
|---------------------|------|
| Protecție electrică | IP23 |
| Protectie priza     | IP44 |

Informațiile sunt aliniate cu fișierul de date în momentul descărcării.  
Imprimat pe 04/04/2025 (ID 2327)

©2025 | PR Industrial S.r.L unipersonale – Loc. Il Piano – 53031 Casole d'Elsa (SI) – ITALY. Company subject to the management and coordination of Generac Power Systems Inc. | All rights reserved | Image shown may not reflect actual package. Specifications subject to change without notice

